

Fiche technique: 4703-1-C.F.61

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Poussoir KNX RGB

L'entière flexibilité en toute sécurité. Le nouveau poussoir KNX RGB Secure de Feller



couleur:

 crema	 coffee	 noir
 blanc	 gris clair	 gris foncé

Assortiment:

 F	 FMI	 FX.39
---	---	---

Feller-NR: 4703-1-C.F.61

E-NR: 324 166 000

EAN: 7613175019048

EDIZIOdue colore - Poussoir KNX RGB - Compatible avec KNX Secure - 21-30 V DC SELV - Absorption de base 250 mW max. - Borne de raccordement bus KNX - Avec coupleur de bus KNX Secure - Se compose de unité fonctionnelle avec jusqu'à huit configurations de touches possibles - Avec capteur de température - Sans LED - Touche triple - Commande à 1 touche - Profondeur 22 mm - F - blanc - IP20 - 60 x 60 mm

mode de montage:	encastré
avec affichage:	Non
avec détecteur IR:	Non
avec thermostat d'ambiance:	Non
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnables:	3
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	3
avec champ d'inscription:	Oui
indice de protection (IP):	IP20
avec affichage LED:	Non

Accessoires:



Name / Kategorie

Module latéral - Pour KNX, UNI et zepttron -
Set avec 10 pièces - Sans LED - blanc

Feller-Nr / E-NR

918-4700.FMI.61
323 900 000



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI -
1/2 touche - Sans LED - Commande à 1
touche - blanc

915-4702-12.FMI.61
378 026 000



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI -
1/4 touche - Sans LED - Commande à 1
touche - blanc

915-4704-14.FMI.61
378 037 000

Fiche technique: 4703-1-C.F.61



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 915-4704-14.FMI.61
1/4 touche - Sans LED - Commande à 1 378 037 000
touche - blanc

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Support de montage pour poussoirs KNX -	4700.BSE
Distance de fixation 52 mm - BSE	303 180 000



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 915-4704-14.FMI.61
1/4 touche - Sans LED - Commande à 1 378 037 000
touche - blanc



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 915-4704-14.FMI.61
1/4 touche - Sans LED - Commande à 1 378 037 000
touche - blanc



Sans LED - Sans touches - 1-8 fonctions - 900-4708-C.FMI.61
Composant - blanc 324 400 000



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 915-4702-12.FMI.61
1/2 touche - Sans LED - Commande à 1 378 026 000
touche - blanc