

Fiche technique: 4703-1-C.FX.39.L.P.57

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Poussoir KNX RGB

L'entière flexibilité en toute sécurité. Le nouveau poussoir KNX RGB Secure de Feller



couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 4703-1-C.FX.39.L.P.57

E-NR: 324 181 890

EAN: 7613175028880

EDIZIOdue colore - Poussoir KNX RGB - Compatible avec KNX Secure - 21-30 V DC SELV - Absorption de base 250 mW max. - Borne de raccordement bus KNX - Avec coupleur de bus KNX Secure - Se compose de unité fonctionnelle avec jusqu'à huit configurations de touches possibles - Avec capteur de température - Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. - Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. - Avec étiquette en papier - Touche triple - Commande à 1 touche - Hauteur 44 mm - FX.39 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

mode de montage: apparent

avec affichage: Non

avec détecteur IR: Non

avec thermostat d'ambiance: Non

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnables: 3

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 3

avec champ d'inscription: Oui

indice de protection (IP): IP20

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Module latéral - Pour KNX, UNI et zeptrion -
Set avec 10 pièces - Avec LED - coffee

918-4700.FMI.L.57
323 909 890



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI -
1/2 touche - Avec LED - Avec étiquette en
papier - Commande à 1 touche - coffee

915-4702-12.FMI.L.P.57
378 526 890

Fiche technique: 4703-1-C.FX.39.L.P.57

	Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/4 touche - Avec LED - Avec étiquette en papier - Commande à 1 touche - coffee	915-4704-14.FMI.L.P.57 378 537 890
--	--	---------------------------------------

	Capot avec plaque de base pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX.39 - coffee	985.FX.39.57 283 900 890
--	---	-----------------------------

	Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX - coffee	901.FX.39.57 283 904 890
--	--	-----------------------------

Décomposition:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
 Support de montage pour poussoirs KNX - Distance de fixation 52 mm - BSE	4700.BSE 303 180 000

	Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.39	912.FX.39 283 914 000
--	--	--------------------------

	Avec LED - Sans touches - 1-8 fonctions - Composant - coffee	900-4708-C.FMI.L.57 324 410 890
--	---	------------------------------------

	Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX - coffee	901.FX.39.57 283 904 890
--	--	-----------------------------

	Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/4 touche - Avec LED - Avec étiquette en papier - Commande à 1 touche - coffee	915-4704-14.FMI.L.P.57 378 537 890
--	--	---------------------------------------

	Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/4 touche - Avec LED - Avec étiquette en papier - Commande à 1 touche - coffee	915-4704-14.FMI.L.P.57 378 537 890
--	--	---------------------------------------

Fiche technique: 4703-1-C.FX.39.L.P.57



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 915-4702-12.FMI.L.P.57
1/2 touche - Avec LED - Avec étiquette en 378 526 890
papier - Commande à 1 touche - coffee