

## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore Pulsante KNX RGB

Massima flessibilità in tutta sicurezza. Il nuovo pulsante Feller KNX Secure RGB nel design



#### colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

#### Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.39

**Feller-NR:** 4703-1-C.FX.39.L.P.65

**E-NR:** 324 181 030

**EAN:** 7613175028910

EDIZIOdue colore - Pulsante KNX RGB - Compatibile con KNX Secure - 21-30 V DC SELV - Fabbisogno di base mass. 250 mW - Morsetto di collegamento bus KNX - Con accoppiatore bus KNX Secure - Consiste in unità funzionale con fino a otto possibili assegnazioni di tasti - Con sensore temperatura - Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, violetto e 2 colori liberamente definibili dall'utente - Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW - Con targhetta - Tasto triplo - Comando a 1 tasto - Altezza 44 mm - FX.39 - grigio chiaro - IP20 - 74 x 74 mm

**modo di montaggio:** apparente

**con display:** No

**con sensore IR:** No

**con termostato per ambienti:** No

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**numero di punti di azionamento:** 3

**materiale:** materiale sintetico

**numero di tasti:** 3

**con campo per dicitura:** Sì

**grado di protezione (IP):** IP20

**con indicatore a LED:** Sì

#### Accessorio:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion -  
Kit con 10 pezzi - Con LED - grigio chiaro

918-4700.FMI.L.65  
323 909 030



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto - Con  
LED - Con targhetta - Comando a 1 tasto -  
grigio chiaro

915-4702-12.FMI.L.P.65  
378 526 030

## Scheda dati: 4703-1-C.FX.39.L.P.65



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con 915-4704-14.FMI.L.P.65  
 LED - Con targhetta - Comando a 1 tasto - 378 537 030  
 grigio chiaro



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.39.65  
 FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - grigio chiaro 283 900 030



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.65  
 apparecchio - FX - grigio chiaro 283 904 030

### Scomposizione:



| Name / Kategorie                              | Feller-Nr / E-NR |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Alloggiamento di montaggio per pulsante KNX - | 4700.BSE         |
| Distanza di fissaggio 52 mm - BSE             | 303 180 000      |



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 912.FX.39  
 1 apparecchio - FX.39 283 914 000



Con LED - Senza tasto - 1-8 funzioni - 900-4708-C.FMI.L.65  
 Componente - grigio chiaro 324 410 030



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con 915-4704-14.FMI.L.P.65  
 LED - Con targhetta - Comando a 1 tasto - 378 537 030  
 grigio chiaro



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con 915-4704-14.FMI.L.P.65  
 LED - Con targhetta - Comando a 1 tasto - 378 537 030  
 grigio chiaro



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.65  
 apparecchio - FX - grigio chiaro 283 904 030

## Scheda dati: 4703-1-C.FX.39.L.P.65



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto - Con 915-4702-12.FMI.L.P.65  
LED - Con targhetta - Comando a 1 tasto - 378 526 030  
grigio chiaro