

## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore KNX-Taster RGB

Mit Sicherheit die volle Flexibilität. Der neue Feller KNX-Taster RGB Secure im EDIZIOdue



#### Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

#### Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

**Feller-NR:** 4703-2-C.FX.39.L.P.67

**E-NR:** 324 221 040

**EAN:** 7613175028507

EDIZIOdue colore - KNX-Taster RGB - KNX Secure fähig - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW - KNX-Busanschlussklemme - Inklusive KNX Secure Busankoppler - Besteht aus Funktionseinsatz mit bis zu acht möglichen Tastenbelegungen - Mit Temperaturfühler - Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, violett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben - Zusätzliche Leistung pro LED max. 10 mW - Mit Papiereinlage - Dreifach-Taste - 2-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - dunkelgrau - IP20 - 74 x 74 mm

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <b>Montageart:</b>                  | Aufputz     |
| <b>Mit Display:</b>                 | Nein        |
| <b>Mit Infrarot-Sensor:</b>         | Nein        |
| <b>Mit Raumthermostat:</b>          | Nein        |
| <b>Werkstoffgüte:</b>               | Thermoplast |
| <b>Anzahl der Betätigungspunkte</b> | 6           |
| <b>Werkstoff:</b>                   | Kunststoff  |
| <b>Anzahl der Tasten:</b>           | 3           |
| <b>Mit Beschriftungsfeld:</b>       | Ja          |
| <b>Schutzart (IP):</b>              | IP20        |
| <b>Mit LED-Anzeige:</b>             | Ja          |

#### Zubehör:



##### Name / Kategorie

Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zepton -  
Set zu 10 Stück - Mit LED - dunkelgrau

##### Feller-Nr / E-NR

918-4700.FMI.L.67  
323 909 040



Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche  
Seitenbausteine mit LED beigelegt - Mit LED -  
Mit Papiereinlage - 2-Tastenbedienung - ...

915-4702-22.FMI.L.P.67  
378 527 040

|                                                                                  |                                             |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
|  | Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - | 915-4704-24.FMI.L.P.67 |
|                                                                                  | Mit LED - Mit Papiereinlage -               | 378 544 040            |
|                                                                                  | 2-Tastenbedienung - dunkelgrau              |                        |

|                                                                                  |                                               |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
|  | Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - | 985.FX.39.67 |
|                                                                                  | Für 1 Apparat - FX.39 - dunkelgrau            | 283 900 040  |

|                                                                                  |                                              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
|  | Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - | 901.FX.39.67 |
|                                                                                  | dunkelgrau                                   | 283 904 040  |

#### Zerlegung:

|                                                                                   | Name / Kategorie                         | Feller-Nr / E-NR |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
|  | Befestigungsbügel - Mit                  | 912.FX.39        |
|                                                                                   | Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - | 283 914 000      |
|                                                                                   | FX.39                                    |                  |

|                                                                                    |                                  |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
|  | KNX Montageaufnahme für Taster - | 4700.BSE    |
|                                                                                    | Befestigungsdistanz 52 mm - BSE  | 303 180 000 |

|                                                                                    |                                               |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|  | Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche   | 915-4702-22.FMI.L.P.67 |
|                                                                                    | Seitenbausteine mit LED beigelegt - Mit LED - | 378 527 040            |
|                                                                                    | Mit Papiereinlage - 2-Tastenbedienung - ...   |                        |

|                                                                                    |                                              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
|  | Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - | 901.FX.39.67 |
|                                                                                    | dunkelgrau                                   | 283 904 040  |

|                                                                                    |                                             |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
|  | Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - | 915-4704-24.FMI.L.P.67 |
|                                                                                    | Mit LED - Mit Papiereinlage -               | 378 544 040            |
|                                                                                    | 2-Tastenbedienung - dunkelgrau              |                        |

|                                                                                    |                                             |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
|  | Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - | 915-4704-24.FMI.L.P.67 |
|                                                                                    | Mit LED - Mit Papiereinlage -               | 378 544 040            |
|                                                                                    | 2-Tastenbedienung - dunkelgrau              |                        |



Mit LED - Ohne Tasten - 1-8fach - Bestandteil 900-4708-C.FMI.L.67  
- dunkelgrau 324 410 040