

Fiche technique: 4704-1-C.FX.39.61

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pousoir KNX RGB

L'entière flexibilité en toute sécurité. Le nouveau pousoir KNX RGB Secure de Feller



couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 4704-1-C.FX.39.61

E-NR: 324 241 000

EAN: 7613175037875

EDIZIOdue colore - Pousoir KNX RGB - Compatible avec KNX Secure - 21-30 V DC SELV - Absorption de base 250 mW max. - Borne de raccordement bus KNX - Avec coupleur de bus KNX Secure - Se compose de unité fonctionnelle avec jusqu'à huit configurations de touches possibles - Avec capteur de température - Sans LED - Touche quadruple - Commande à 1 touche - Hauteur 44 mm - FX.39 - blanc - IP20 - 74 x 74 mm

mode de montage: encastré

avec affichage: Non

avec détecteur IR: Non

avec thermostat d'ambiance: Non

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 4

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 4

avec champ d'inscription: Oui

indice de protection (IP): IP20

avec affichage LED: Non

Accessoires:



Name / Kategorie

Module latéral - Pour KNX, UNI et zepttron -
Set avec 10 pièces - Sans LED - blanc

Feller-Nr / E-NR

918-4700.FMI.61
323 900 000



Touche pour pousoirs KNX et pousoirs UNI -
1/4 touche - Sans LED - Commande à 1
touche - blanc

915-4704-14.FMI.61
378 037 000



Capot avec plaque de base pour appareils FX -
Pour 1 appareil - FX.39 - blanc

985.FX.39.61
283 900 000

Fiche technique: 4704-1-C.FX.39.61



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.61
- blanc 283 904 000

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Support de montage pour poussoirs KNX -	4700.BSE
Distance de fixation 52 mm - BSE	303 180 000



Plaque de base - Avec cadre synthétique -	912.FX.39
Pour 1 appareil - FX.39	283 914 000



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX	901.FX.39.61
- blanc	283 904 000



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI -	915-4704-14.FMI.61
1/4 touche - Sans LED - Commande à 1	378 037 000
touche - blanc	



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI -	915-4704-14.FMI.61
1/4 touche - Sans LED - Commande à 1	378 037 000
touche - blanc	



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI -	915-4704-14.FMI.61
1/4 touche - Sans LED - Commande à 1	378 037 000
touche - blanc	



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI -	915-4704-14.FMI.61
1/4 touche - Sans LED - Commande à 1	378 037 000
touche - blanc	



Sans LED - Sans touches - 1-8 fonctions -	900-4708-C.FMI.61
Composant - blanc	324 400 000

Fiche technique: 4704-1-C.FX.39.61

