

## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore Pulsante KNX RGB

Massima flessibilità in tutta sicurezza. Il nuovo pulsante Feller KNX Secure RGB nel design



#### colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

#### Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.39

**Feller-NR:** 4704-2-C.FX.39.L.P.35

**E-NR:** 324 301 010

**EAN:** 7613175040509

EDIZIOdue colore - Pulsante KNX RGB - Compatibile con KNX Secure - 21-30 V DC SELV - Fabbisogno di base mass. 250 mW - Morsetto di collegamento bus KNX - Con accoppiatore bus KNX Secure - Consiste in unità funzionale con fino a otto possibili assegnazioni di tasti - Con sensore temperatura - Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, violetto e 2 colori liberamente definibili dall'utente - Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW - Con targhetta - Tasto quadruplo - Comando a 2 tasti - Altezza 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

**modo di montaggio:** apparente

**con display:** No

**con sensore IR:** No

**con termostato per ambienti:** No

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**numero di punti di azionamento:** 8

**materiale:** materiale sintetico

**numero di tasti:** 4

**con campo per dicitura:** Sì

**grado di protezione (IP):** IP20

**con indicatore a LED:** Sì

#### Accessorio:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion -  
Kit con 10 pezzi - Con LED - crema

918-4700.FMI.L.35  
323 909 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con  
LED - Con targhetta - Comando a 2 tasti -  
crema

915-4704-24.FMI.L.P.35  
378 544 010

## Scheda dati: 4704-2-C.FX.39.L.P.35



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi  
FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - crema 985.FX.39.35  
283 900 010



Coperchio per apparecchi FX - Per 1  
apparecchio - FX - crema 901.FX.39.35  
283 904 010

### Scomposizione:



| Name / Kategorie                              | Feller-Nr / E-NR |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Alloggiamento di montaggio per pulsante KNX - | 4700.BSE         |
| Distanza di fissaggio 52 mm - BSE             | 303 180 000      |



|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per | 912.FX.39   |
| 1 apparecchio - FX.39                            | 283 914 000 |



|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Coperchio per apparecchi FX - Per 1 | 901.FX.39.35 |
| apparecchio - FX - crema            | 283 904 010  |



|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Con LED - Senza tasto - 1-8 funzioni - | 900-4708-C.FMI.L.35 |
| Componente - crema                     | 324 410 010         |



|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con | 915-4704-24.FMI.L.P.35 |
| LED - Con targhetta - Comando a 2 tasti -      | 378 544 010            |
| crema                                          |                        |



|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con | 915-4704-24.FMI.L.P.35 |
| LED - Con targhetta - Comando a 2 tasti -      | 378 544 010            |
| crema                                          |                        |



|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con | 915-4704-24.FMI.L.P.35 |
| LED - Con targhetta - Comando a 2 tasti -      | 378 544 010            |
| crema                                          |                        |

## Scheda dati: 4704-2-C.FX.39.L.P.35



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con 915-4704-24.FMI.L.P.35  
LED - Con targhetta - Comando a 2 tasti - 378 544 010  
crema