

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pousoir KNX RGB

L'entière flexibilité en toute sécurité. Le nouveau pousoir KNX RGB Secure de Feller

couleur:

■ crema

■ coffee

■ noir

■ blanc

■ gris clair

■ gris foncé

Assortiment:

■ F

■ FMI

■ FX.39



Feller-NR: 4706-1-C.F.L.P.60

E-NR: 324 346 950

EAN: 7613175032948

EDIZIOdue colore - Pousoir KNX RGB - Compatible avec KNX Secure - 21-30 V DC SELV - Absorption de base 250 mW max. - Borne de raccordement bus KNX - Avec coupleur de bus KNX Secure - Se compose de unité fonctionnelle avec jusqu'à huit configurations de touches possibles - Avec capteur de température - Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. - Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. - Avec étiquette en papier - Touche sextuple - Commande à 1 touche - Profondeur 22 mm - F - noir - IP20 - 60 x 60 mm

mode de montage: encastré

avec affichage: Non

avec détecteur IR: Non

avec thermostat d'ambiance: Non

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 6

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 3

avec champ d'inscription: Oui

indice de protection (IP): IP20

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Module latéral - Pour KNX, UNI et zeptrion -
Set avec 10 pièces - Avec LED - noir

918-4700.FMI.L.60
323 909 950



Touche pour pousoirs KNX et pousoirs UNI -
1/2 touche - Avec LED - Avec étiquette en
papier - Commande à 2 touches - noir

915-4704-12.FMI.L.P.60
378 535 950

Fiche technique: 4706-1-C.F.L.P.60

	Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/4 touche - Avec LED - Commande à 2 touches - noir	915-4708-14.FMI.L.P.60 378 550 950
--	--	---------------------------------------

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Support de montage pour poussoirs KNX - Distance de fixation 52 mm - BSE	4700.BSE 303 180 000
	Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/2 touche - Avec LED - Avec étiquette en papier - Commande à 2 touches - noir	915-4704-12.FMI.L.P.60 378 535 950
	Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/4 touche - Avec LED - Commande à 2 touches - noir	915-4708-14.FMI.L.P.60 378 550 950
	Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/4 touche - Avec LED - Commande à 2 touches - noir	915-4708-14.FMI.L.P.60 378 550 950
	Avec LED - Sans touches - 1-8 fonctions - Composant - noir	900-4708-C.FMI.L.60 324 410 950