

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante RTH KNX RGB



colore:

crema

coffee

nero

bianco

grigio chiaro

grigio scuro

Esecuzione:

F

FMI

FX.39

Feller-NR: 4772-2-B.FX.39.L.P.57

E-NR: 203 627 890

EAN: 7611386835280

EDIZIOdue colore - Pulsante RTH KNX RGB - 21-30 V DC SELV - Fabbisogno di base mass. 250 mW - Potenza supplementare per ogni LED mass. 30 mW - In aggiunta per retroilluminazione LCD mass. 200 mW - Morsetto di collegamento bus KNX - Con BCU - Gli apparecchi KNX con designazione supplementare RGB possono essere programmati esclusivamente con la rispettiva applicazione riportante la designazione RGB. - Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, violetto e 2 colori liberamente definibili dall'utente - Con targhetta - Tasto doppio - Comando a 2 tasti - Altezza 44 mm - FX.39 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio: apparente

con display: Sì

con sensore IR: No

con termostato per ambienti: Sì

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 2

con campo per dicitura: Sì

grado di protezione (IP): IP20

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion -
Kit con 10 pezzi - Con LED - coffee

918-4700.FMI.L.57
323 909 890



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con
LED - Con targhetta - Comando a 2 tasti -
coffee

915-4704-24.FMI.L.P.57
378 544 890

Scheda dati: 4772-2-B.FX.39.L.P.57


Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.39.57
 FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - coffee 283 900 890



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.57
 apparecchio - FX - coffee 283 904 890

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39	912.FX.39 283 914 000



Alloggiamento di montaggio per pulsante KNX - 4700.BSE
 Distanza di fissaggio 52 mm - BSE 303 180 000



EDIZIOdue colore - Unità funzionale RTH KNX 900-4774-B.FMI.L.57
 RGB - Per pulsanti RTH KNX RGB - Con LED 378 642 890
 - Con display - Senza tasto - 1-4 funzioni ...



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con 915-4704-24.FMI.L.P.57
 LED - Con targhetta - Comando a 2 tasti - 378 544 890
 coffee



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con 915-4704-24.FMI.L.P.57
 LED - Con targhetta - Comando a 2 tasti - 378 544 890
 coffee



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.57
 apparecchio - FX - coffee 283 904 890