

Datenblatt: 4774-1-B.F.L.P.35

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore KNX-RTH-Taster RGB


Farbe:
 crema

 coffee

 schwarz


 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:
 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 4774-1-B.F.L.P.35

E-NR: 325 747 010

EAN: 7611386835709

EDIZIOdue colore - KNX-RTH-Taster RGB - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW - Zusätzliche Leistung pro LED max. 30 mW - Zusätzlich für LCD Hintergrundbeleuchtung max. 200 mW - KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - KNX-Geräte mit der Zusatzbezeichnung RGB können ausschliesslich mit der zugehörigen Applikation mit der Zusatzbezeichnung RGB programmiert werden. - Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben - Mit Papiereinlage - Vierfach-Taste - 1-Tastenbedienung - Einbautiefe 22 mm - F - crema - IP20 - 60 x 60 mm

Montageart:	Unterputz
Mit Display:	Ja
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	4
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	2
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - Set zu 10 Stück - Mit LED - crema

Feller-Nr / E-NR

 918-4700.FMI.L.35
 323 909 010


Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung - crema

 915-4708-14.FMI.L.P.35
 378 550 010

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	KNX Montageaufnahme für Taster - Befestigungsdistanz 52 mm - BSE	4700.BSE 303 180 000
	EDIZIOdue colore - KNX-RTH-Funktionseinsatz RGB - Für KNX-RTH-Taster RGB - Mit LED - Mit Display - Ohne Tasten - 1-4fach - FMI...	900-4774-B.FMI.L.35 378 642 010
	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung - crema	915-4708-14.FMI.L.P.35 378 550 010
	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung - crema	915-4708-14.FMI.L.P.35 378 550 010