

## SNAPFIX® Befestigungssystem

### Drehschalter

Das zweistufige Befestigungssystem Feller SNAPFIX® reduziert die Planungs-, Bestellund

**Farbe:**
☐ farbneutral

**Bauart:**
☒ BAE

☐ BAM

**Feller-NR:** 7411-1.BAE.SS

**E-NR:** 218 206 790

**EAN:** 7613175537597

Drehschalter - Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln  
 - 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last  
 max: 200 W - Serieschalter - 1/1 L - KS 0 - 1 - 1+2 - 2 -  
 4 Abzugsstellungen - SNAPFIX® Befestigungssystem -  
 Einbautiefe 62 mm - BAE - farbneutral - IP20

**Nennspannung:** 400 V

**Montageart:** Unterputz

**Zusammenstellung:** Basiselement

**Bedienungsart:** Schlüssel

**Halogenfrei:** Ja

**Anschlussart:** Schraubklemme

**Beleuchtung:** nein

**Oberflächenschutz:** unbehandelt

**Bemessungsstrom:** 16 A

**Werkstoffgüte:** Edelstahl

**Geeignet für Schutzart (IP):** IP20

**Werkstoff:** Metall

**Befestigungsart:** Schraubbefestigung

**Schaltungsart:** Serienschalter

**Anzahl der Betätigungswippen:** 0

**Tastschalter:** Nein


**Schlagfestigkeit:** -

**Zubehör:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**


Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.SS.L  
 1007FB 189 963 040



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000  
1007FB 189 964 050



Schliesszylinder-Umbausatz 931-7400.35.UP.SS  
246 999 970