

EDIZIO due colore

Interrupteur rotatif

**couleur:**☒ blanc**Assortiment:**☒ F☐ FMI**Feller-NR:** 7411-1.F.SS.61**E-NR:** 547 410 000**EAN:** 7611386872360

Interrupteur rotatif - Avec serrure de sûreté et 2 clés -
16 A, 240/400 V AC - Avec bornes à vis - Charge LED
max: 200 W - Commutateur de série - 1/1 L - DI 0 - 1 -
1+2 - 2 - Profondeur 63 mm - F - blanc - IP20 - 60 x 60
mm - 4 positions d'enlèvement

tension nominale:	400 V
mode de montage:	encastré
assemblage:	ensemble de base avec plaque de recouvrement centrale
type de commande:	clé
sans halogène:	Oui
mode de raccordement:	borne à vis
éclairage:	non
protection superficielle:	non-traité
courant assigné:	16 A
qualité du matériau:	matière thermoplastique
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
matériau:	matière synthétique
type de fixation:	fixation à vis
type de couplage:	commutateur de série
nombre de boutons à bascule:	0
touche à effleurement:	Non
résistance aux chocs:	-

Accessoires:**Name / Kategorie**

Set de recouvrement - Pour interrupteur rotatif
avec serrure de sûreté - Inscription 0 - 1 - 1+2 -
2 - Sans cadre de recouvrement - ...

Feller-Nr / E-NR

920-7400.F.040.SS.61
378 926 000

Fiche technique: 7411-1.F.SS.61



Cylindre de fermeture et clé - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.SS.L
1007FB 189 963 040



Cylindre de fermeture et clé - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000
1007FB 189 964 050



Kit de modification pour cylindre - Kit de 931-7400.UP.SS
modification pour interrupteurs à cle, ENC, NAP, 247 999 990
NUP

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Interrupteur rotatif - Avec serrure de sûreté et 2	7411-1.BSE.SS
clés - Avec bornes à vis - Commutateur de	347 181 400
série - 1/1 L - DI 0 - 1 - 1+2 - 2 -...	



Set de recouvrement - Pour interrupteur rotatif	920-7400.F.040.SS.61
avec serrure de sûreté - Inscription 0 - 1 - 1+2 -	378 926 000
2 - Sans cadre de recouvrement - ...	