

Fiche technique: 7411-1.QMI.A.SS.61

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Interrupteur rotatif

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller. C



couleur:

 blanc

Assortiment:

 Wert nicht verfügbar FR

 QMI.A

Feller-NR: 7411-1.QMI.A.SS.61

E-NR: 218 200 100

EAN: 7613175539256

STANDARDdue (SNAPFIX) - Interrupteur rotatif - Commutateur de série - 1/1 L - DI 0 - 1 - 1+2 - 2 - Avec serrure de sûreté et 2 clés - 16 A, 240/400 V AC - Avec bornes à vis - Charge LED max: 200 W - Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm - 4 positions d'enlèvement - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 62 mm - QMI.A - blanc - IP20 - 90 x 90 mm

tension nominale:	400 V
mode de montage:	encastré
assemblage:	élément de base avec plaque de recouvrement
type de commande:	clé
sans halogène:	Oui
mode de raccordement:	borne à vis
éclairage:	non
protection superficielle:	non-traité
courant assigné:	16 A
qualité du matériau:	Duroplast
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
matériau:	matière synthétique
type de fixation:	fixation à vis
type de couplage:	commutateur de série
nombre de boutons à bascule:	0
touche à effleurement:	Non
résistance aux chocs:	-

Accessoires:



Name / Kategorie

Cylindre de fermeture et clé - KABA 8 - Typ 1007FB

Feller-Nr / E-NR


963-1007.FB.SS.L
189 963 040

Fiche technique: 7411-1.QMI.A.SS.61



Cylindre de fermeture et clé - KABA 8 - Typ
1007FB

963-1007.FB.5000
189 964 050



Kit de modification pour cylindre

931-7400.35.UP.SS
246 999 970

Décomposition:



Name / Kategorie

Interrupteur rotatif - Avec serrure de sûreté et 2
clés - Avec bornes à vis - Commutateur de
série - 1/1 L - DI 0 - 1 - 1+2 - 2 - ...

Feller-Nr / E-NR

7411-1.BAM.SS
218 203 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de
recouvrement - Pour interrupteur rotatif avec
serrure de sûreté - Inscription 0 - 1 - 1+2 - 2 -
Avec ...

920-7400.QMI.A.040.SS.61
388 295 100