

Standard

Drehschalter

**Farbe:**
☒ schwarz

☐ weiss
Bauart:
☒ P
Feller-NR: 7411-2.P.SS.60**E-NR:** 347 021 750**EAN:** 7611386327884

Drehschalter - Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln
 - 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last
 max: 200 W - Umschalter - 2/1 L - KS 0 - 1 - 0 - 2 -
 Einbautiefe 50 mm - P - schwarz - IP20 -
 Befestigungsdistanz 52 mm

Nennspannung: 400 V**Montageart:** Unterputz**Zusammenstellung:** Basiselement mit zentraler Abdeckplatte**Bedienungsart:** Schlüssel**Halogenfrei:** Ja**Anschlussart:** Schraubklemme**Beleuchtung:** nein**Oberflächenschutz:** unbehandelt**Bemessungsstrom:** 16 A**Werkstoffgüte:** Duroplast**Geeignet für Schutzart (IP):** IP20**Werkstoff:** Kunststoff**Befestigungsart:** Schraubbefestigung**Schaltungsart:** sonstige**Anzahl der Betätigungswippen:** 0**Tastschalter:** Nein**Schlagfestigkeit:** -**Zubehör:****Name / Kategorie**

Abdeckset - Für Drehschalter mit

Sicherheitsschloss - Beschriftung 0 - 1 - 0 - 2 -

Ohne Abdeckplatte - P - schwarz

Feller-Nr / E-NR

920-7400.P.003.SS.60

377 937 150



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.SS.L
1007FB 189 963 040



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000
1007FB 189 964 050



Schliesszylinder-Umbausatz - Umbausatz für 931-7400.UP.SS
alle UP-Schlüsselschalter und NAP, NUP 247 999 990

Zerlegung:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Drehschalter - Mit Sicherheitsschloss und 2
Schlüsseln - Mit Schraubklemmen -
Umschalter - 2/1 L - KS 0 - 1 - 0 - 2 - BSE -
fa...

7411-2.BSE.SS
347 121 400



Abdeckset - Für Drehschalter mit
Sicherheitsschloss - Beschriftung 0 - 1 - 0 - 2 -
Ohne Abdeckplatte - P - schwarz

920-7400.P.003.SS.60
377 937 150