

## Standard

### Interrupteur rotatif



#### couleur:



noir



blanc

#### Assortiment:



P

**Feller-NR:** 7411-2.P.SS.61

**E-NR:** 347 021 700

**EAN:** 7611386104119

Interrupteur rotatif - Avec serrure de sûreté et 2 clés -  
16 A, 240/400 V AC - Avec bornes à vis - Charge LED  
max: 200 W - Commutateur - 2/1 L - DI 0 - 1 - 0 - 2 -  
Profondeur 50 mm - P - blanc - IP20 - Distance de  
fixation 52 mm

|                                           |                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| tension nominale:                         | 400 V                                                 |
| mode de montage:                          | encastré                                              |
| assemblage:                               | ensemble de base avec plaque de recouvrement centrale |
| type de commande:                         | clé                                                   |
| sans halogène:                            | Oui                                                   |
| mode de raccordement:                     | borne à vis                                           |
| éclairage:                                | non                                                   |
| protection superficielle:                 | non-traité                                            |
| courant assigné:                          | 16 A                                                  |
| qualité du matériau:                      | Duroplast                                             |
| approprié pour indice de protection (IP): | IP20                                                  |
| matériau:                                 | matière synthétique                                   |
| type de fixation:                         | fixation à vis                                        |
| type de couplage:                         | autre                                                 |
| nombre de boutons à bascule:              | 0                                                     |
| touche à effleurement:                    | Non                                                   |
| résistance aux chocs:                     | -                                                     |

#### Accessoires:



#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR

Set de recouvrement - Pour interrupteur rotatif 920-7400.P.003.SS.61  
avec serrure de sûreté - Inscription 0 - 1 - 0 - 2 - 377 937 100  
Sans plaque de recouvrement - P...

## Fiche technique: 7411-2.P.SS.61



Cylindre de fermeture et clé - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.SS.L  
1007FB 189 963 040



Cylindre de fermeture et clé - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000  
1007FB 189 964 050



Kit de modification pour cylindre - Kit de 931-7400.UP.SS  
modification pour interrupteurs à cle, ENC, NAP, 247 999 990  
NUP

### Décomposition:



| Name / Kategorie                                   | Feller-Nr / E-NR |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Interrupteur rotatif - Avec serrure de sûreté et 2 | 7411-2.BSE.SS    |
| clés - Avec bornes à vis - Commutateur - 2/1       | 347 121 400      |
| L - DI 0 - 1 - 0 - 2 - BSE - i...                  |                  |



|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Set de recouvrement - Pour interrupteur rotatif      | 920-7400.P.003.SS.61 |
| avec serrure de sûreté - Inscription 0 - 1 - 0 - 2 - | 377 937 100          |
| Sans plaque de recouvrement - P...                   |                      |