

Standard

Interrupteur rotatif


couleur:


noir



blanc

Assortiment:


P

Feller-NR: 7411-2.P.SS.OZ.61

E-NR: 347 221 700

EAN: 7611386246321

Interrupteur rotatif - Pour serrure de sûreté, sans cylindre - 16 A, 240/400 V AC - Avec bornes à vis - Charge LED max: 200 W - Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm - Commutateur - 2/1 L - DI 0 - 1 - 0 - 2 - Profondeur 50 mm - P - blanc - IP20 - Distance de fixation 52 mm

tension nominale:	400 V
mode de montage:	encastré
assemblage:	ensemble de base avec plaque de recouvrement centrale
type de commande:	autre
sans halogène:	Oui
mode de raccordement:	borne à vis
éclairage:	non
protection superficielle:	non-traité
courant assigné:	16 A
qualité du matériau:	Duroplast
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
matériau:	matière synthétique
type de fixation:	fixation à vis
type de couplage:	autre
nombre de boutons à bascule:	0
touche à effleurement:	Non
résistance aux chocs:	-

Accessoires:

Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

Set de recouvrement - Pour interrupteur rotatif 920-7400.P.003.SS.61
 avec serrure de sûreté - Inscription 0 - 1 - 0 - 2 - 377 937 100
 Sans plaque de recouvrement - P...

Fiche technique: 7411-2.P.SS.OZ.61



Cylindre de fermeture et clé - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.SS.L
1007FB 189 963 040



Cylindre de fermeture et clé - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000
1007FB 189 964 050



Kit de modification pour cylindre - Kit de 931-7400.UP.SS
modification pour interrupteurs à cle, ENC, NAP, 247 999 990
NUP

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Interrupteur rotatif - Pour serrure de sûreté, sans cylindre - Avec bornes à vis - Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm - Commu...	7411-2.BSE.SS.OZ 347 321 400



Set de recouvrement - Pour interrupteur rotatif avec serrure de sûreté - Inscription 0 - 1 - 0 - 2 - Sans plaque de recouvrement - P...	920-7400.P.003.SS.61 377 937 100
---	-------------------------------------