

Fiche technique: 7411-2.QMI.61

STANDARDdue

Interrupteur rotatif



couleur:



noir



blanc

Assortiment:



Q



QMI



QX.54

Feller-NR: 7411-2.QMI.61

E-NR: 547 290 100

EAN: 7613175276175

Interrupteur rotatif - Avec manette rotative - 16 A,
 240/400 V AC - Avec bornes à vis - Charge LED max:
 200 W - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm -
 Commutateur - 2/1 L - DI 0 - 1 - 0 - 2 - Profondeur 31
 mm - QMI - blanc - IP20 - 90 x 90 mm

tension nominale:	400 V
mode de montage:	encastré
assemblage:	élément de base avec plaque de recouvrement
type de commande:	bouton rotatif
sans halogène:	Oui
mode de raccordement:	borne à vis
éclairage:	non
protection superficielle:	non-traité
courant assigné:	16 A
qualité du matériau:	Duroplast
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
matériau:	matière synthétique
type de fixation:	fixation à vis
type de couplage:	autre
nombre de boutons à bascule:	0
touche à effleurement:	Non
résistance aux chocs:	-

Accessoires:



Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de
 recouvrement STANDARDdue - Avec découpe
 STANDARDdue 50 mm - Système de fixation
 SNAPFIX® - blanc ...

Feller-Nr / E-NR

2911.QMI.A.61
 334 070 100

Fiche technique: 7411-2.QMI.61



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de
recouvrement - Pour contact pivotant avec
serrure de sûreté - Inscription 0 ? ? 1 - Sans
plaque de ...

920-7400.Q.A.219.SS.61

388 261 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de
recouvrement - Pour contact pivotant avec
serrure de sûreté - Inscription 0 ? ? 1 - Avec
plaque de ...

920-7400.QMI.A.219.SS.61

388 349 100

Décomposition:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Interrupteur rotatif - Avec manette rotative -

7411-2.BSM

Commutateur - 2/1 L - DI 0 - 1 - 0 - 2 - BSM -
incolore

347 121 600



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de
recouvrement - Pour interrupteur rotatif avec
manette rotative - Inscription 0 - 1 - 0 - 2 - Avec
pla...

920-7400.QMI.A.003.61

388 284 100