

STANDARDdue

Drehschalter

**Farbe:**
☒ schwarz

☐ weiss
Bauart:
☒ Q

☐ QMI

☐ QX.54
Feller-NR: 7411-2.QX.54.60**E-NR:** 547 291 150**EAN:** 7613175271934

Drehschalter - Mit Drehgriff - 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Umschalter - 2/1 L - KS 0 - 1 - 0 - 2 - Anbauhöhe 71 mm - QX.54 - schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

Nennspannung:	400 V
Montageart:	Aufputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:	Drehknopf
Halogenfrei:	Ja
Anschlussart:	Schraubklemme
Beleuchtung:	nein
Oberflächenschutz:	unbehandelt
Bemessungsstrom:	16 A
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Schaltungsart:	sonstige
Anzahl der Betätigungswippen:	0
Tastschalter:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

Zubehör:**Name / Kategorie**

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte
 STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue
 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -
 schwarz - 90 x 90...

Feller-Nr / E-NR

2911.QMI.A.60
 334 070 150



Schliesszylinder-Umbausatz - Umbausatz für
alle UP-Schlüsselschalter und NAP, NUP

931-7400.UP.SS
247 999 990



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für
Schwenktaster mit Sicherheitsschloss -
Beschriftung 0 ? ? 1 - Mit Abdeckplatte -
Frontsc...

920-7400.QMI.A.219.SS.60
388 349 150



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für
Schwenktaster mit Sicherheitsschloss -
Beschriftung 0 ? ? 1 - Ohne Abdeckplatte -
Fronts...

920-7400.Q.A.219.SS.60
388 261 150

Zerlegung:



Name / Kategorie
Befestigungsbügel - Mit
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -
FX.54

Feller-Nr / E-NR
912.FX.54
283 915 000



Drehschalter - Mit Drehgriff - Umschalter - 2/1
L - KS 0 - 1 - 0 - 2 - BSE - farbneutral

7411-2.BSE
347 121 500



Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit
Bohrung STANDARDdue 50 mm - Ohne
Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) -
schwarz

901.QX.54.60
283 011 150