

EDIZIOdue colore

Interrupteur rotatif



couleur:

☐ blanc

Assortiment:

☐ F

☐ FMI

Feller-NR: 7411-3.F.SS.61

E-NR: 547 430 000

EAN: 7611386872469

Interrupteur rotatif - Avec serrure de sûreté et 2 clés -
16 A, 240/400 V AC - Avec bornes à vis - Charge LED
max: 200 W - Inverseur - 3/1 L - DI 2 - 1 - 2 - 1 -
Profondeur 63 mm - F - blanc - IP20 - 60 x 60 mm

tension nominale:	400 V
mode de montage:	encastré
assemblage:	montage de base avec plaque de recouvrement centrale
type de commande:	clé
sans halogène:	Oui
mode de raccordement:	borne à vis
éclairage:	non
protection superficielle:	non-traité
courant assigné:	16 A
qualité du matériau:	matière thermoplastique
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
matériau:	matière synthétique
type de fixation:	fixation à vis
type de couplage:	interrupteur va et vient
nombre de boutons à bascule:	0
touche à effleurement:	Non
résistance aux chocs:	-

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set de recouvrement - Pour interrupteur rotatif 920-7400.F.020.SS.61
avec serrure de sûreté - Inscription 2 - 1 - 2 - 1 - 378 920 000
Sans cadre de recouvrement - F ...

Fiche technique: 7411-3.F.SS.61



Cylindre de fermeture et clé - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.SS.L
1007FB 189 963 040



Cylindre de fermeture et clé - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000
1007FB 189 964 050



Kit de modification pour cylindre - Kit de 931-7400.UP.SS
modification pour interrupteurs à cle, ENC, NAP, 247 999 990
NUP

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Interrupteur rotatif - Avec serrure de sûreté et 2	7411-3.BSE.SS
clés - Avec bornes à vis - Inverseur - 3/1 L -	347 131 400
DI 2 - 1 - 2 - 1 - BSE - inc...	



Set de recouvrement - Pour interrupteur rotatif	920-7400.F.020.SS.61
avec serrure de sûreté - Inscription 2 - 1 - 2 - 1 -	378 920 000
Sans cadre de recouvrement - F ...	