

NEVO




Interrupteur rotatif



couleur:



Assortiment:



Feller-NR: 7411-3.NAP.Q.SS.62

E-NR: 369 031 140

EAN: 7613175341309

Interrupteur rotatif - Avec serrure de sûreté et 2 clés -
 16 A, 240/400 V AC - Avec bornes à vis - Charge LED
 max: 200 W - Disque frontale 60 mm, pour découpe 60
 mm - Inverseur - 3/1 L - DI 2 - 1 - 2 - 1 - Hauteur 93 mm
 - NAP.Q - gris clair - IP55 - 87 x 87 mm - Résistance
 aux chocs: IK07 - 4 positions d'enlèvement

tension nominale:	400 V
mode de montage:	apparent
assemblage:	élément de base avec boîtier complet
type de commande:	clé
sans halogène:	Oui
mode de raccordement:	borne à vis
éclairage:	non
protection superficielle:	non-traité
courant assigné:	16 A
qualité du matériau:	matière thermoplastique
approprié pour indice de protection (IP):	IP55
matériau:	matière synthétique
type de fixation:	fixation à vis
type de couplage:	interrupteur va et vient
nombre de boutons à bascule:	0
touche à effleurement:	Non
résistance aux chocs:	IK07

Accessoires:



Name / Kategorie

Raccord de connexion - Pour couplage de
 boîtes d'encastrement

Feller-Nr / E-NR

721.NAP

126 304 004

Fiche technique: 7411-3.NAP.Q.SS.62



Couvercle avec clapet - Verrouillable - Avec joint noir - Avec vis et joint - gris clair

921-60.N.Q.HZ.62
377 026 040



Vis Pan-Head avec 3 trous - M3 x 14 mm - Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: Set à 4 vis

934-921.PH3.N.Q
160 213 010



Couvercle avec clapet - Avec joint noir - Avec vis et joint - gris clair

921-60.N.Q.62
377 025 840



Vis Pan-Head - M3 x 14 mm - Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: 1 Vis à bois

934-921.N.Q
160 213 000



Fond de boîtier NAP - Pour 1 appareil - 1 entrée de tube en haut, 2 entrées de tube en bas

902-NAP.Q.62
284 012 040



Kit de modification pour cylindre - Kit de modification pour interrupteurs à cle, ENC, NAP, NUP

931-7400.UP.SS
247 999 990



Cylindre de fermeture et clé - KABA 8 - Typ 1007FB

963-1007.FB.5000
189 964 050



Cylindre de fermeture et clé - KABA 8 - Typ 1007FB

963-1007.FB.SS.L
189 963 040



Cadre intermédiaire - Avec vis et joint - gris clair

922-20.N.Q.A.62
377 000 040



Cadre intermédiaire - Avec vis et joint - gris clair

922-20.N.Q.A.62
377 000 040

Fiche technique: 7411-3.NAP.Q.SS.62



Borne de connexion pour boîtier NAP

935.N

284 900 100

Décomposition:



Name / Kategorie

Interrupteur rotatif - Avec serrure de sûreté et 2 clés - Disque frontale 60 mm, pour découpe 60 mm - Inverseur - 3/1 L - N.CO.Q ...

Feller-Nr / E-NR

7411-3.N.CO.Q.SS.62

369 033 140



Cadre intermédiaire - Avec vis et joint - gris clair

922-20.N.Q.A.62

377 000 040



Fond de boîtier NAP - Pour 1 appareil - 1 entrée de tube en haut, 2 entrées de tube en bas

902-NAP.Q.62

284 012 040