

## STANDARDdue

### Interruttore rotativo



#### colore:

● nero

● bianco

#### Esecuzione:

● Q

● QMI

**Feller-NR:** 7411-3.Q.60

**E-NR:** 547 326 150

**EAN:** 7613175275130

Interruttore rotativo - Con manopola girevole - 16 A,  
240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max:  
200 W - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - 3/1 L  
- DI 2 - 1 - 2 - 1 - Invertitore - Profondità 44 mm - Q -  
nero - IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

**tensione nominale:** 400 V

**modo di montaggio:** incastrato

**composizione** elemento base con piastra di copertura centrale

**tipo di comando:** manopola rotativa

**senza alogeni:** Sì

**tipo di collegamento:** morsetto a vite

**illuminazione:** no

**protezione della superficie:** non trattato

**corrente nominale:** 16 A

**qualità del materiale:** Duroplast

**adatto per grado di protezione (IP):** IP20

**materiale:** materiale sintetico

**tipo di fissaggio:** fissaggio a vite

**tipo di circuito:** deviatore

**numero di bascule di azionamento:** 0

**interruttore a tasto:** No

**resistenza agli urti:** -

#### Accessorio:



#### Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di  
copertura STANDARDdue - Con ritaglio  
STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissaggio  
SNAPFIX® - nero - ...

#### Feller-Nr / E-NR

2911.QMI.A.60  
334 070 150

## Scheda dati: 7411-3.Q.60



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7400.QMI.A.020.SS.60  
Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - 388 293 150  
Iscrizione 2 - 1 - 2 - 1 - Con placca di c...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7400.Q.A.020.SS.60  
Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - 388 205 150  
Iscrizione 2 - 1 - 2 - 1 - Senza placca di...

### Scomposizione:



| Name / Kategorie                                        | Feller-Nr / E-NR |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| Interruttore rotativo - Con manopola girevole -         | 7411-3.BSE       |
| Invertitore - 3/1 L - DI 2 - 1 - 2 - 1 - BSE - incolore | 347 131 500      |



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7400.Q.A.020.60  
Per interruttore rotativo con manopola - 388 204 150  
Iscrizione 2 - 1 - 2 - 1 - Senza placca di coper...