

Fiche technique: 7411-3.QMI.61

STANDARDdue

Interrupteur rotatif



couleur:



noir



blanc

Assortiment:



Q



QMI

Feller-NR: 7411-3.QMI.61

E-NR: 547 320 100

EAN: 7613175275666

Interrupteur rotatif - Avec manette rotative - 16 A,
240/400 V AC - Avec bornes à vis - Charge LED max:
200 W - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm -
Inverseur - 3/1 L - DI 2 - 1 - 2 - 1 - Profondeur 44 mm -
QMI - blanc - IP20 - 90 x 90 mm

tension nominale:	400 V
mode de montage:	encastré
assemblage:	élément de base avec plaque de recouvrement
type de commande:	bouton rotatif
sans halogène:	Oui
mode de raccordement:	borne à vis
éclairage:	non
protection superficielle:	non-traité
courant assigné:	16 A
qualité du matériau:	Duroplast
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
matériau:	matière synthétique
type de fixation:	fixation à vis
type de couplage:	interrupteur va et vient
nombre de boutons à bascule:	0
touche à effleurement:	Non
résistance aux chocs:	-

Accessoires:



Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de
recouvrement STANDARDdue - Avec découpe
STANDARDdue 50 mm - Système de fixation
SNAPFIX® - blanc ...

Feller-Nr / E-NR

2911.QMI.A.61
334 070 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour interrupteur rotatif avec serrure de sûreté - Inscription 2 - 1 - 2 - 1 - Avec pl...

920-7400.QMI.A.020.SS.61
388 293 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour interrupteur rotatif avec serrure de sûreté - Inscription 2 - 1 - 2 - 1 - Sans pl...

920-7400.Q.A.020.SS.61
388 205 100

Décomposition:



Name / Kategorie

Interrupteur rotatif - Avec manette rotative - Inverseur - 3/1 L - DI 2 - 1 - 2 - 1 - BSM - incolore

Feller-Nr / E-NR

7411-3.BSM
347 131 600



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour interrupteur rotatif avec manette rotative - Inscription 2 - 1 - 2 - 1 - Avec pla...

920-7400.QMI.A.020.61
388 292 100