

STANDARDdue

Interruttore rotativo



colore:



nero



bianco

Esecuzione:



Q



QMI

Feller-NR: 7411-3.QMI.SS.61

E-NR: 547 330 100

EAN: 7613175275680

Interruttore rotativo - Con chiusura di sicurezza e 2 chiavi - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm - Invertitore - 3/1 L - DI 2 - 1 - 2 - 1 - Profondità 62 mm - QMI - bianco - IP20 - 90 x 90 mm

tensione nominale:	400 V
modo di montaggio:	incastrato
composizione:	elemento base con piastra di copertura piena
tipo di comando:	chiave
senza alogeni:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a vite
illuminazione:	no
protezione della superficie:	non trattato
corrente nominale:	16 A
qualità del materiale:	Duroplast
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio a vite
tipo di circuito:	deviatore
numero di bascule di azionamento:	0
interruttore a tasto:	No
resistenza agli urti:	-

Accessorio:



Name / Kategorie

Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 1007FB

Feller-Nr / E-NR

963-1007.FB.5000
189 964 050

Scheda dati: 7411-3.QMI.SS.61



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.SS.L
1007FB 189 963 040



Set di trasformazione - Set di trasformazione per 931-7400.UP.SS
interruttore a chiave UP e NAP, NUP 247 999 990



STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di 2911.QMI.A.61
copertura STANDARDdue - Con ritaglio 334 070 100
STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissaggio
SNAPFIX® - bianco -...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7400.QMI.A.020.SS.61
Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - 388 293 100
Iscrizione 2 - 1 - 2 - 1 - Con placca di c...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7400.Q.A.020.SS.61
Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - 388 205 100
Iscrizione 2 - 1 - 2 - 1 - Senza placca di...

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Interruttore rotativo - Con chiusura di sicurezza	7411-3.BSM.SS
e 2 chiavi - Con morsetti a vite - Invertitore -	347 131 700
3/1 L - DI 2 - 1 - 2 - 1 - BS...	



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7400.QMI.A.020.SS.61
Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - 388 293 100
Iscrizione 2 - 1 - 2 - 1 - Con placca di c...