

Fiche technique: 7411.P.61

Standard

Interrupteur rotatif



couleur:

 noir

 blanc

Assortiment:

 P

Feller-NR: 7411.P.61

E-NR: 347 001 600

EAN: 7611386107097

Interrupteur rotatif - Avec manette rotative - 16 A,
240/400 V AC - Avec bornes à vis - Charge LED max:
200 W - Interrupteur - 0/1 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 -
Profondeur 31 mm - P - blanc - IP20 - Distance de
fixation 52 mm

tension nominale: 400 V

mode de montage: encastré

assemblage: montage de base avec plaque de recouvrement centrale

type de commande: bouton rotatif

sans halogène: Oui

mode de raccordement: borne à vis

éclairage: non

protection superficielle: non-traité

courant assigné: 16 A

qualité du matériau: Duroplast

approprié pour indice de protection (IP): IP20

matériau: matière synthétique

type de fixation: fixation à vis

type de couplage: interrupteur en/hors unipolaire

nombre de boutons à bascule: 0

touche à effleurement: Non

résistance aux chocs: -

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Set de recouvrement - Pour interrupteur rotatif 920-7400.P.002.61

avec manette rotative - Inscription 0 - 1 - 0 - 1 - 377 936 000

Sans plaque de recouvrement - P ...



Fiche technique: 7411.P.61

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Interrupteur rotatif - Avec manette rotative -	7411.BSE
	Interrupteur - 0/1 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - BSE - incolore	347 101 500
	Set de recouvrement - Pour interrupteur rotatif	920-7400.P.002.61
	avec manette rotative - Inscription 0 - 1 - 0 - 1 -	377 936 000
	Sans plaque de recouvrement - P ...	