

Fiche technique: 7413-3.FMI.61
EDIZIOdue colore
 Interrupteur rotatif

couleur:
 blanc

Assortiment:
 F

 FMI

Feller-NR: 7413-3.FMI.61
E-NR: 547 032 000
EAN: 7611386826578

Interrupteur rotatif - Avec manette rotative - 16 A,
 240/400 V AC - Avec bornes à vis - Charge LED max:
 200 W - Inverseur - 3/3 L - DI 2 - 1 - 2 - 1 - Profondeur
 70 mm - FMI - blanc - IP20 - 88 x 88 mm

| | |
|--|---|
| tension nominale: | 400 V |
| mode de montage: | encastré |
| assemblage: | élément de base avec plaque de recouvrement |
| type de commande: | bouton rotatif |
| sans halogène: | Oui |
| mode de raccordement: | borne à vis |
| éclairage: | non |
| protection superficielle: | non-traité |
| courant assigné: | 16 A |
| qualité du matériau: | matière thermoplastique |
| approprié pour indice de protection (IP): | IP20 |
| matériau: | matière synthétique |
| type de fixation: | fixation à vis |
| type de couplage: | interrupteur va et vient |
| nombre de boutons à bascule: | 0 |
| touche à effleurement: | Non |
| résistance aux chocs: | - |

Accessoires:

Name / Kategorie


Set de recouvrement - Pour interrupteur rotatif
 avec manette rotative - Inscription 2 - 1 - 2 - 1 -
 Avec cadre de recouvrement - FMI...

Feller-Nr / E-NR

920-7400.FMI.020.61
 378 318 000

Fiche technique: 7413-3.FMI.61

Décomposition:

|  | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|---|------------------------------------|
| | Interrupteur rotatif - Avec manette rotative - Inverseur - 3/3 L - DI 2 - 1 - 2 - 1 - BSM - incoloré | 7413-3.BSM 347 133 600 |
|  | Set de recouvrement - Pour interrupteur rotatif avec manette rotative - Inscription 2 - 1 - 2 - 1 - Avec cadre de recouvrement - FMI... | 920-7400.FMI.020.61 378 318 000 |