

STANDARDdue

Drehschalter

**Farbe:**
☒ schwarz

☐ weiss
Bauart:
☐ Q

☐ QMI

☒ QX.54
Feller-NR: 7413.QX.54.61**E-NR:** 547 501 100**EAN:** 7613175281179

Drehschalter - Mit Drehgriff - 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Ausschalter - 0/3 L - KS 0 - 1 - 0 - 1 - Anbauhöhe 71 mm - QX.54 - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Nennspannung:	400 V
Montageart:	Aufputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:	Drehknopf
Halogenfrei:	Ja
Anschlussart:	Schraubklemme
Beleuchtung:	nein
Oberflächenschutz:	unbehandelt
Bemessungsstrom:	16 A
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Schaltungsart:	sonstige
Anzahl der Betätigungswippen:	0
Tastschalter:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

Zubehör:**Name / Kategorie**

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte
 STANDARDdue - Mit Bohrung
 STANDARDdue 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - weiss - 90 x 90 mm...

Feller-Nr / E-NR

2911.QMI.A.61
 334 070 100



Schliesszylinder-Umbausatz - Umbausatz für
alle UP-Schlüsselschalter und NAP, NUP

931-7400.UP.SS
247 999 990



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für
Drehschalter mit Sicherheitsschloss -
Beschriftung 2 - 1 - 2 - 1 - Ohne Abdeckplatte -
Fro...

920-7400.Q.A.020.SS.61
388 205 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für
Drehschalter mit Sicherheitsschloss -
Beschriftung 2 - 1 - 2 - 1 - Mit Abdeckplatte -
Fron...

920-7400.QMI.A.020.SS.61
388 293 100

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Befestigungsbügel - Mit
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -
FX.54

912.FX.54
283 915 000



Drehschalter - Mit Drehgriff - Ausschalter - 0/3
L - KS 0 - 1 - 0 - 1 - BSE - farbneutral

7413.BSE
347 103 500



Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit
Bohrung STANDARDdue 50 mm - Ohne
Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) -
weiss

901.QX.54.61
283 011 100