

EDIZIOdue colore

Interrupteur à poussoir double Non lumineux



couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 F

 FMI

 FX.39

 FX.54

Feller-NR: 7561.FX.39.57

E-NR: 302 612 890

EAN: 7611386600611

Interrupteur à poussoir double - Non lumineux - 16 A,
 230 V AC - Avec bornes enfichables - Charge LED max:
 200 W - Série, inverseur-inverseur - 1/3+3/1 L - Pour
 schéma 3+3 enlever le connecteur standard - Hauteur
 44 mm - FX.39 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

tension nominale:	230 V
mode de montage:	apparent
assemblage:	élément de base avec boîtier complet
type de commande:	bascule/touche
sans halogène:	Oui
mode de raccordement:	borne à fiches
éclairage:	non
protection superficielle:	non-traité
courant assigné:	16 A
qualité du matériau:	matière thermoplastique
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
matériau:	matière synthétique
type de fixation:	fixation à vis
type de couplage:	inverseur/inverseur
nombre de boutons à bascule:	1
touche à effleurement:	Oui
résistance aux chocs:	-

Accessoires:



Name / Kategorie

Set de recouvrement - Pour interrupteurs à
 poussoir et contacts à poussoir non lumineux -
 Avec 2 boutons-poussoir - Sans cadre de reco...

Feller-Nr / E-NR

920-7561.F.57
 378 441 890

Fiche technique: 7561.FX.39.57



Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.39.57
Pour 1 appareil - FX.39 - coffee 283 900 890



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.57
- coffee 283 904 890

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Interrupteur à poussoir double - Non lumineux -	7561.BSE
Série, inverseur-inverseur - 1/3+3/1 L - Pour	326 115 000
schéma 3+3 enlever le connecteur stand...	



Plaque de base - Avec cadre synthétique - 912.FX.39
Pour 1 appareil - FX.39 283 914 000



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.57
- coffee 283 904 890



Set de recouvrement - Pour interrupteurs à 920-7561.F.57
poussoir et contacts à poussoir non lumineux - 378 441 890
Avec 2 boutons-poussoir - Sans cadre de reco...