

## EDIZIOdue colore

### Interrupteur à poussoir double Non lumineux



#### couleur:

crema

coffee

noir

blanc

gris clair

gris foncé

#### Assortiment:

F

FMI

FX.39

FX.54

**Feller-NR:** 7561.FX.54.35

**E-NR:** 302 613 010

**EAN:** 7611386657868

Interrupteur à poussoir double - Non lumineux - 16 A,  
230 V AC - Avec bornes enfichables - Charge LED max:  
200 W - Série, inverseur-inverseur - 1/3+3/1 L - Pour  
schéma 3+3 enlever le connecteur standard - Hauteur  
59 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

|                                           |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| tension nominale:                         | 230 V                                |
| mode de montage:                          | apparent                             |
| assemblage:                               | élément de base avec boîtier complet |
| type de commande:                         | bascule/touche                       |
| sans halogène:                            | Oui                                  |
| mode de raccordement:                     | borne à fiches                       |
| éclairage:                                | non                                  |
| protection superficielle:                 | non-traité                           |
| courant assigné:                          | 16 A                                 |
| qualité du matériau:                      | matière thermoplastique              |
| approprié pour indice de protection (IP): | IP20                                 |
| matériau:                                 | matière synthétique                  |
| type de fixation:                         | fixation à vis                       |
| type de couplage:                         | inverseur/inverseur                  |
| nombre de boutons à bascule:              | 1                                    |
| touche à effleurement:                    | Oui                                  |
| résistance aux chocs:                     | -                                    |

#### Accessoires:



##### Name / Kategorie

Set de recouvrement - Pour interrupteurs à  
poussoir et contacts à poussoir non lumineux -  
Avec 2 boutons-poussoir - Sans cadre de reco...

##### Feller-Nr / E-NR

920-7561.F.35  
378 441 010

## Fiche technique: 7561.FX.54.35



Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.54.35  
 Pour 1 appareil - FX.54 - crema 283 901 010



Capot pour appareils FX - FX.54 - crema 901.FX.54.35  
 283 905 010

### Décomposition:



| Name / Kategorie                          | Feller-Nr / E-NR |
|-------------------------------------------|------------------|
| Plaque de base - Avec cadre synthétique - | 912.FX.54        |
| Pour 1 appareil - FX.54                   | 283 915 000      |



Interrupteur à poussoir double - Non lumineux - 7561.BSE  
 Série, inverseur-inverseur - 1/3+3/1 L - Pour 326 115 000  
 schéma 3+3 enlever le connecteur stand...



Set de recouvrement - Pour interrupteurs à 920-7561.F.35  
 poussoir et contacts à poussoir non lumineux - 378 441 010  
 Avec 2 boutons-poussoir - Sans cadre de reco...



Capot pour appareils FX - FX.54 - crema 901.FX.54.35  
 283 905 010