

**STANDARDdue**

## Interrupteur à poussoir double Non lumineux

**couleur:**

noir



blanc

**Assortiment:**

Q



QMI



QX.54

**Feller-NR:** 7561.QMI.60**E-NR:** 226 030 150**EAN:** 7613175272603

Interrupteur à poussoir double - Non lumineux - 16 A,  
230 V AC - Avec bornes enfichables - Charge LED max:  
200 W - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm -  
Série, inverseur-inverseur - 1/3+3/1 L - Pour schéma  
3+3 enlever le connecteur standard - Profondeur 26 mm  
- QMI - noir - IP20 - 90 x 90 mm

|                                                  |                                             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>tension nominale:</b>                         | 230 V                                       |
| <b>mode de montage:</b>                          | encastré                                    |
| <b>assemblage:</b>                               | élément de base avec plaque de recouvrement |
| <b>type de commande:</b>                         | bascule/touche                              |
| <b>sans halogène:</b>                            | Oui                                         |
| <b>mode de raccordement:</b>                     | borne à fiches                              |
| <b>éclairage:</b>                                | non                                         |
| <b>protection superficielle:</b>                 | non-traité                                  |
| <b>courant assigné:</b>                          | 16 A                                        |
| <b>qualité du matériau:</b>                      | Duroplast                                   |
| <b>approprié pour indice de protection (IP):</b> | IP20                                        |
| <b>matériau:</b>                                 | matière synthétique                         |
| <b>type de fixation:</b>                         | fixation à vis                              |
| <b>type de couplage:</b>                         | inverseur/inverseur                         |
| <b>nombre de boutons à bascule:</b>              | 1                                           |
| <b>touche à effleurement:</b>                    | Oui                                         |
| <b>résistance aux chocs:</b>                     | -                                           |

**Accessoires:****Name / Kategorie**

STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de  
recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et  
contacts à poussoir non lumineux - Avec 2  
boutons-pouss...

**Feller-Nr / E-NR**

920-7561.Q.A.60  
388 380 150

Décomposition:



**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Interrupteur à poussoir double - Non lumineux - 7561.BSM  
Série, inverseur-inverseur - 1/3+3/1 L - Pour 326 117 000  
schéma 3+3 enlever le connecteur stand...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de 920-7561.QMI.A.60  
recouvrement - Avec 2 boutons-poussoir - 388 381 150  
Avec plaque de recouvrement - Disque frontale  
53 mm, pour d...