

EDIZIO due colore

Contact à poussoir/interrupteur à poussoir Non lumineux



couleur:

 crema coffee noir blanc gris clair gris foncé

Assortiment:

 F FMI FX.39 FX.54

Feller-NR: 7563.AR63.FX.54.67

E-NR: 302 646 040

EAN: 7611386816135

Contact à poussoir/interrupteur à poussoir - Non lumineux - 16 A, 230 V AC - Avec bornes enfichables - Fermeture-ouverture + inverseur - 3/1 L - Hauteur 59 mm - FX.54 - gris foncé - IP20 - 74 x 74 mm

tension nominale: 230 V

mode de montage: apparent

assemblage: élément de base avec boîtier complet

type de commande: bascule/touche

sans halogène: Oui

mode de raccordement: borne à fiches

éclairage: non

protection superficielle: non-traité

courant assigné: 16 A

qualité du matériau: matière thermoplastique

approprié pour indice de protection (IP): IP20

matériau: matière synthétique

type de fixation: fixation à vis

type de couplage: autre

nombre de boutons à bascule: 2

touche à effleurement: Oui

résistance aux chocs: -

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir non lumineux - Avec 2 boutons-poussoir - Sans cadre de reco...

920-7561.F.67
378 441 040

Fiche technique: 7563.AR63.FX.54.67



Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.54.67
 Pour 1 appareil - FX.54 - gris foncé 283 901 040



Capot pour appareils FX - FX.54 - gris foncé 901.FX.54.67
 283 905 040

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Plaque de base - Avec cadre synthétique -	912.FX.54
Pour 1 appareil - FX.54	283 915 000



Contact à poussoir/interrupteur à poussoir - Non 7563.AR63.BSE
 lumineux - Fermeture-ouverture + inverseur - 326 355 000
 3/1 L - BSE - incolore



Set de recouvrement - Pour interrupteurs à 920-7561.F.67
 poussoir et contacts à poussoir non lumineux - 378 441 040
 Avec 2 boutons-poussoir - Sans cadre de reco...



Capot pour appareils FX - FX.54 - gris foncé 901.FX.54.67
 283 905 040