

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Pulsante Illuminato Con lente frontale

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

☐ crema☐ umbra☐ nero☐ bianco☐ grigio chiaro☐ grigio scuro

Esecuzione:

☐ GMI.A☐ G.A☐ GX.54.A**Feller-NR:** 7563.ARL.GX.54.A.L.61.34**E-NR:** 219 541 000**EAN:** 7613175563770

EDIZIO.liv - Pulsante - Illuminato - Con lente frontale -
 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto -
 Chiusura-apertura - 1 L - Con LED giallo 1,0 mA -
 Illuminazione d'orientamento - Sistema de fissaggio
 SNAPFIX® - Altezza 58 mm - GX.54.A - bianco - IP20 -
 74 x 74 mm

tensione nominale: 230 V**modo di montaggio:** apparente**composizione:** elemento base con alloggiamento completo**versione:** tasto singolo**senza alogeni:** Sì**corrente nominale:** 16 A**qualità del materiale:** materiale termoplastico**adatto per grado di protezione (IP** IP20**materiale:** materiale sintetico**tipo di fissaggio:** fissaggio a vite**numero di bascule di azionamento:** 1**con illuminazione:** Sì**resistenza agli urti:** -

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante
 - Senza LED

630.BZ
 209 878 000



Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante
 - Con LED rosso 1,0 mA

640.BZ.230V.LED.40
 209 983 000

Scheda dati: 7563.ARL.GX.54.A.L.61.34



Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante 640.BZ.230V.LED.10
- Con LED bianco 1,0 mA 209 980 000



Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante 640.BZ.230V.LED.70
- Con LED blu 1,0 mA 209 987 000



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 688.230V.LED.30
230 V giallo, 1,0 mA 209 952 000



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 688.230V.LED.70
230 V blu, 1,0 mA 209 957 000



Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - 688.12-48V.LED.40
Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V rosso - 209 933 000
rosso



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 688.230V.LED.40
230 V rosso, 1,0 mA 209 953 000



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.70
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,... 209 957 900



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.40
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ... 209 953 900



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.30
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),... 209 952 900



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.80
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ... 209 955 900

Scheda dati: 7563.ARL.GX.54.A.L.61.34

	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED giallo 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.30 209 982 000
	Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V verde - verde	688.12-48V.LED.80 209 935 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED verde 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.80 209 985 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),...	689.230V.LED.10 209 950 900

Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...
	Pulsante - Illuminato - Chiusura-apertura - 1 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento - Sistema de fissaggio SNA...
	EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - bianco

Scheda dati: 7563.ARL.GX.54.A.L.61.34



EDIZIO.liv - Set di copertura - Per interruttore e 920-7560.G.A.FL.61
pulsante illuminato - Con 1 bottone - Con lente 388 375 000
frontale - Senza telaio di cope...