

EDIZIOdue colore

Interrupteur à poussoir Non lumineux



couleur:

■ crema

■ coffee

■ noir

■ blanc

■ gris clair

■ gris foncé

Assortiment:

■ F

■ FMI

■ FX.39

■ FX.54

Feller-NR: 7563.FX.39.60

E-NR: 302 651 950

EAN: 7611386817705

Interrupteur à poussoir - Non lumineux - 16 A, 230 V AC
 - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W -
 Inverseur - 3/1 L - Illuminable avec LED et
 bouton-poussoir avec lentille - Hauteur 44 mm - noir -
 IP20 - 74 x 74 mm

tension nominale:	230 V
mode de montage:	apparent
assemblage:	élément de base avec boîtier complet
type de commande:	bascule/touche
sans halogène:	Oui
mode de raccordement:	borne à fiches
éclairage:	non
protection superficielle:	non-traité
courant assigné:	16 A
qualité du matériau:	matière thermoplastique
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
matériau:	matière synthétique
type de fixation:	fixation à vis
type de couplage:	interrupteur va et vient
nombre de boutons à bascule:	1
touche à effleurement:	Oui
résistance aux chocs:	-

Accessoires:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Set de recouvrement - Pour interrupteurs à
 poussoir et contacts à poussoir non lumineux -
 Avec 1 bouton-poussoir - Sans cadre de recou...

920-7560.F.60
 378 431 950

Fiche technique: 7563.FX.39.60



Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.39.60
Pour 1 appareil - FX.39 - noir 283 900 950



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.60
- noir 283 904 950

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Interrupteur à poussoir - Non lumineux -	7563.BSE
Inverseur - 3/1 L - BSE - incolore	326 315 000



Plaque de base - Avec cadre synthétique - 912.FX.39
Pour 1 appareil - FX.39 283 914 000



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.60
- noir 283 904 950



Set de recouvrement - Pour interrupteurs à 920-7560.F.60
poussoir et contacts à poussoir non lumineux - 378 431 950
Avec 1 bouton-poussoir - Sans cadre de recou...