

EDIZIOdue colore

Interruttore Non illuminato

**colore:** crema coffee nero bianco grigio chiaro grigio scuro**Esecuzione:** F FMI FX.39 FX.54**Feller-NR:** 7566.FX.54.60**E-NR:** 302 663 950**EAN:** 7611386818566

Interruttore - Non illuminato - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W -
Permutatore - 6/1 L - Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente - Altezza 59 mm - nero - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale: 230 V**modo di montaggio:** apparente**composizione:** elemento base con alloggiamento completo**tipo di comando:** bascula/tasto**senza alogeni:** Sì**tipo di collegamento:** morsetto a innesto**illuminazione:** no**protezione della superficie:** non trattato**corrente nominale:** 16 A**qualità del materiale:** materiale termoplastico**adatto per grado di protezione (IP):** IP20**materiale:** materiale sintetico**tipo di fissaggio:** fissaggio a vite**tipo di circuito:** interruttore incrociato**numero di bascule di azionamento:** 1**interruttore a tasto:** Sì**resistenza agli urti:** -**Accessorio:****Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

Set di copertura - Per interruttore e pulsante non
illuminato - Con 1 bottone - Senza telaio di
copertura - F - nero

920-7560.F.60

378 431 950

Scheda dati: 7566.FX.54.60



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi
FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - nero

985.FX.54.60
283 901 950



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero

901.FX.54.60
283 905 950

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per
1 apparecchio - FX.54

912.FX.54
283 915 000



Interruttore - Non illuminato - Permutatore -
6/1 L - BSE - incolore

7566.BSE
326 605 000



Set di copertura - Per interruttore e pulsante non
illuminato - Con 1 bottone - Senza telaio di
copertura - F - nero

920-7560.F.60
378 431 950



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero

901.FX.54.60
283 905 950