

EDIZIOdue colore

Drucktaster Beleuchtet Mit Seitenlinse


Farbe:
☐ weiss

Bauart:
☐ F

☐ FMI

☐ FX.39

☐ FX.54

Feller-NR: 7566.LS.FX.54.61.84

E-NR: 302 777 004

EAN: 7613175194172

Drucktaster - Beleuchtet - Mit Seitenlinse - 16 A, 230 V
 AC - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Kreuz
 - 6/1 L - Mit LED Grün 1,0 mA -
 Orientierungsbeleuchtung - Anbauhöhe 59 mm - FX.54
 - weiss - IP20 - 74 x 74 mm

Nennspannung:	230 V
Montageart:	Aufputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:	Wippe/Taste
Halogenfrei:	Ja
Anschlussart:	Steckklemme
Beleuchtung:	ja
Oberflächenschutz:	unbehandelt
Bemessungsstrom:	16 A
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Schaltungsart:	Wechselschalter
Anzahl der Betätigungswippen:	1
Tastschalter:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

Zubehör:

Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

Abdeckset - Für Druckschalter und Drucktaster
 beleuchtet - Mit 1 Druckknopf - Mit Seitenlinse 920-7560.F.SL.61
 - Ohne Abdeckrahmen - F - weiss 378 412 000

	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen	688.230V.LED.10	209 950 000
	- LED 230 V Weiss, 1,0 mA		
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen	688.230V.LED.30	209 952 000
	- LED 230 V Gelb, 1,0 mA		
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen	688.230V.LED.40	209 953 000
	- LED 230 V Rot, 1,0 mA		
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen	688.230V.LED.70	209 957 000
	- LED 230 V Blau, 1,0 mA		
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen	688.230V.LED.80	209 955 000
	- LED 230 V Grün, 1,0 mA		
	Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Ohne LED	630.BZ	209 878 000
	Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Mit LED Weiss 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.10	209 980 000
	Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Mit LED Gelb 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.30	209 982 000
	Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Mit LED Rot 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.40	209 983 000
	Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Mit LED Blau 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.70	209 987 000

	Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Mit LED Grün 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.80 209 985 000
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Weiss (Set à 1...	689.230V.LED.10 209 950 900
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Gelb (Set à 10...	689.230V.LED.30 209 952 900
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Rot (Set à 10)...	689.230V.LED.40 209 953 900
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Blau (Set à 10...	689.230V.LED.70 209 957 900
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Grün (Set à 10...	689.230V.LED.80 209 955 900
	LED-Beleuchtung 12-48 V DC / 12-36 V AC - Für Druckschalter und Drucktaster - LED 12-48 V Rot - Rot	688.12-48V.LED.40 209 933 000
	LED-Beleuchtung 12-48 V DC / 12-36 V AC - Für Druckschalter und Drucktaster - LED 12-48 V Grün - Grün	688.12-48V.LED.80 209 935 000
	Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.54 - weiss	985.FX.54.61 283 901 000
	Kappe für FX-Apparate - FX.54 - weiss	901.FX.54.61 283 905 000

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Druckschalter - Beleuchtet - Kreuz - 6/1 L - Mit LED Grün 1,0 mA - Orientierungsbeleuchtung - BSE - farbneutral	7566.LS.BSE.84 327 625 004
	Abdeckset - Für Druckschalter und Drucktaster beleuchtet - Mit 1 Druckknopf - Mit Seitenlinse - Ohne Abdeckrahmen - F - weiss	920-7560.F.SL.61 378 412 000
	Kappe für FX-Apparate - FX.54 - weiss	901.FX.54.61 283 905 000