

STANDARDdue

Interrupteur à poussoir Lumineux Avec lentille frontale

**couleur:**

● noir

● blanc

Assortiment:

● Q

● QMI

● QX.54

Feller-NR: 7566.LS.Q.L.60.34**E-NR:** 227 026 150**EAN:** 7613175281858

Interrupteur à poussoir - Lumineux - Avec lentille frontale - 16 A, 230 V AC - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Permutateur - 6/1 L - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage d'orientation - Profondeur 26 mm - Q - noir - IP20 - Distance de fixation 52 mm

tension nominale: 230 V**mode de montage:** encastré**assemblage:** montage de base avec plaque de recouvrement centrale**type de commande:** bascule/touche**sans halogène:** Oui**mode de raccordement:** borne à fiches**éclairage:** oui**protection superficielle:** non-traité**courant assigné:** 16 A**qualité du matériau:** Duroplast**approprié pour indice de protection (IP):** IP20**matériau:** matière synthétique**type de fixation:** fixation à vis**type de couplage:** permutateur**nombre de boutons à bascule:** 1**touche à effleurement:** Non**résistance aux chocs:** -**Accessoires:****Name / Kategorie**

STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir non lumineux - Avec 1 bouton-pousso...

Feller-Nr / E-NR

920-7560.Q.A.60
388 374 150



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de 920-7560.QMI.A.60
recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et 388 377 150
contacts à poussoir non lumineux - Avec 1
bouton-pousso...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de 2911.QMI.A.60
recouvrement STANDARDdue - Avec découpe 334 070 150
STANDARDdue 50 mm - Système de fixation
SNAPFIX® - noir -...

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Interrupteur à poussoir - Lumineux -	7566.LS.BSE.34
Permutateur - 6/1 L - Avec LED jaune 1,0 mA	327 625 002
- Éclairage d'orientation - BSE - incolore	



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de	920-7560.Q.A.FL.60
recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et	388 375 150
contacts à poussoir lumineux - Avec 1	
bouton-poussoir ...	