

Scheda dati: 7569.FX.54.57

EDIZIOdue colore

Interruttore Non illuminato



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.39

 FX.54

Feller-NR: 7569.FX.54.57

E-NR: 302 634 890

EAN: 7611386601250

Interruttore - Non illuminato - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Spento/invertitore - 3/2 L - Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente - Altezza 59 mm - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale: 230 V

modo di montaggio: apparente

composizione: elemento base con alloggiamento completo

tipo di comando: bascula/tasto

senza alogeni: Sì

tipo di collegamento: morsetto a innesto

illuminazione: no

protezione della superficie: non trattato

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

tipo di circuito: interruttore bipolare

numero di bascule di azionamento: 1

interruttore a tasto: Sì

resistenza agli urti: -

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 1 bottone - Senza telaio di copertura - F - coffee

920-7560.F.57
378 431 890

Scheda dati: 7569.FX.54.57



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi
FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - coffee

985.FX.54.57
283 901 890



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee

901.FX.54.57
283 905 890

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per
1 apparecchio - FX.54

912.FX.54
283 915 000



Interruttore - Non illuminato - Spento/invertitore
- 3/2 L - BSE - incolore

7569.BSE
326 325 000



Set di copertura - Per interruttore e pulsante non
illuminato - Con 1 bottone - Senza telaio di
copertura - F - coffee

920-7560.F.57
378 431 890



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee

901.FX.54.57
283 905 890