

## Sistema di fissaggio a baionetta

### Interruttore Illuminato


**colore:**
 incolore

**Esecuzione:**
 BSE

 BSM

**Feller-NR:** 7569.KS.BSE.44

**E-NR:** 328 435 003

**EAN:** 7613175186290

Interruttore - Illuminato - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Spento/invertitore - 3/2 L - Con LED rosso 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento o di controllo - Profondità 27 mm - BSE - incolore - IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| <b>tensione nominale:</b>                   | 230 V               |
| <b>modo di montaggio:</b>                   | incastrato          |
| <b>composizione:</b>                        | elemento base       |
| <b>tipo di comando:</b>                     | bascula/tasto       |
| <b>senza alogeni:</b>                       | Sì                  |
| <b>tipo di collegamento:</b>                | morsetto a innesto  |
| <b>illuminazione:</b>                       | sì                  |
| <b>protezione della superficie:</b>         | non trattato        |
| <b>corrente nominale:</b>                   | 16 A                |
| <b>qualità del materiale:</b>               | Duroplast           |
| <b>adatto per grado di protezione (IP):</b> | IP20                |
| <b>materiale:</b>                           | materiale sintetico |
| <b>tipo di fissaggio:</b>                   | fissaggio a vite    |
| <b>tipo di circuito:</b>                    | deviatore           |
| <b>numero di bascule di azionamento:</b>    | 1                   |
| <b>interruttore a tasto:</b>                | No                  |
| <b>resistenza agli urti:</b>                | -                   |

**Accessorio:**

**Name / Kategorie**

Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA

**Feller-Nr / E-NR**

688.230V.LED.10  
209 950 000

## Scheda dati: 7569.KS.BSE.44

|                                                                                    |                                                                                                                   |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|   | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA | 688.230V.LED.30<br>209 952 000    |
|   | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA  | 688.230V.LED.40<br>209 953 000    |
|   | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA    | 688.230V.LED.70<br>209 957 000    |
|   | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA  | 688.230V.LED.80<br>209 955 000    |
|  | Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Senza LED                                                    | 630.BZ<br>209 878 000             |
|  | Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED bianco 1,0 mA                                        | 640.BZ.230V.LED.10<br>209 980 000 |
|  | Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED giallo 1,0 mA                                        | 640.BZ.230V.LED.30<br>209 982 000 |
|  | Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED rosso 1,0 mA                                         | 640.BZ.230V.LED.40<br>209 983 000 |
|  | Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED blu 1,0 mA                                           | 640.BZ.230V.LED.70<br>209 987 000 |
|  | Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED verde 1,0 mA                                         | 640.BZ.230V.LED.80<br>209 985 000 |

## Scheda dati: 7569.KS.BSE.44

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.10</p> <p>Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 950 900</p> <p>e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),...</p> |
|    | <p>Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.30</p> <p>Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 952 900</p> <p>e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),...</p> |
|    | <p>Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.40</p> <p>Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 953 900</p> <p>e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...</p> |
|    | <p>Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.70</p> <p>Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 957 900</p> <p>e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,...</p> |
|  | <p>Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.80</p> <p>Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 955 900</p> <p>e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...</p> |
|  | <p>Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - 688.12-48V.LED.40</p> <p>Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V rosso - 209 933 000</p> <p>rosso</p>                                     |
|  | <p>Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - 688.12-48V.LED.80</p> <p>Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V verde - 209 935 000</p> <p>verde</p>                                     |

### Scomposizione:

|                                                                                     | <b>Name / Kategorie</b>                                                                                                                                           | <b>Feller-Nr / E-NR</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | <p>Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante 630.BZ</p> <p>- Senza LED 209 878 000</p>                                                                   |                         |
|  | <p>Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e 688.230V.LED.40</p> <p>pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 209 953 000</p> <p>230 V rosso, 1,0 mA</p> |                         |

## Scheda dati: 7569.KS.BSE.44



Interruttore - Non illuminato - Spento/invertitore 7569.BSE  
- 3/2 L - BSE - incolore 326 325 000