

## Sistema di fissaggio a baionetta

### Interruttore Illuminato

**colore:** incolore**Esecuzione:** BSE BSM**Feller-NR:** 7569.LS.BSM.44**E-NR:** 327 437 003**EAN:** 7613175189024

Interruttore - Illuminato - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Spento/invertitore - 3/2 L - Con LED rosso 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento - Profondità 27 mm - BSM - incolore - IP20 - 77 x 77 mm

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| <b>tensione nominale:</b>                   | 230 V               |
| <b>modo di montaggio:</b>                   | incastrato          |
| <b>composizione:</b>                        | elemento base       |
| <b>tipo di comando:</b>                     | bascula/tasto       |
| <b>senza alogeni:</b>                       | Sì                  |
| <b>tipo di collegamento:</b>                | morsetto a innesto  |
| <b>illuminazione:</b>                       | sì                  |
| <b>protezione della superficie:</b>         | non trattato        |
| <b>corrente nominale:</b>                   | 16 A                |
| <b>qualità del materiale:</b>               | Duroplast           |
| <b>adatto per grado di protezione (IP):</b> | IP20                |
| <b>materiale:</b>                           | materiale sintetico |
| <b>tipo di fissaggio:</b>                   | fissaggio a vite    |
| <b>tipo di circuito:</b>                    | deviatore           |
| <b>numero di bascule di azionamento:</b>    | 1                   |
| <b>interruttore a tasto:</b>                | No                  |
| <b>resistenza agli urti:</b>                | -                   |

**Accessorio:****Name / Kategorie**

Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA

**Feller-Nr / E-NR**

688.230V.LED.10  
209 950 000

## Scheda dati: 7569.LS.BSM.44

|                                                                                    |                                                                                                                   |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|   | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA | 688.230V.LED.30<br>209 952 000    |
|   | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA  | 688.230V.LED.40<br>209 953 000    |
|   | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA    | 688.230V.LED.70<br>209 957 000    |
|   | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA  | 688.230V.LED.80<br>209 955 000    |
|  | Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Senza LED                                                    | 630.BZ<br>209 878 000             |
|  | Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED bianco 1,0 mA                                        | 640.BZ.230V.LED.10<br>209 980 000 |
|  | Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED giallo 1,0 mA                                        | 640.BZ.230V.LED.30<br>209 982 000 |
|  | Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED rosso 1,0 mA                                         | 640.BZ.230V.LED.40<br>209 983 000 |
|  | Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED blu 1,0 mA                                           | 640.BZ.230V.LED.70<br>209 987 000 |
|  | Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED verde 1,0 mA                                         | 640.BZ.230V.LED.80<br>209 985 000 |

## Scheda dati: 7569.LS.BSM.44

|                                                                                     |                                                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -     | 689.230V.LED.10   |
|                                                                                     | Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni | 209 950 900       |
|                                                                                     | e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),...         |                   |
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -     | 689.230V.LED.30   |
|                                                                                     | Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni | 209 952 900       |
|                                                                                     | e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),...         |                   |
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -     | 689.230V.LED.40   |
|                                                                                     | Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni | 209 953 900       |
|                                                                                     | e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...         |                   |
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -     | 689.230V.LED.70   |
|                                                                                     | Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni | 209 957 900       |
|                                                                                     | e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,...         |                   |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -     | 689.230V.LED.80   |
|                                                                                     | Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni | 209 955 900       |
|                                                                                     | e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...         |                   |
|  | Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC -       | 688.12-48V.LED.40 |
|                                                                                     | Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V rosso - | 209 933 000       |
|                                                                                     | rosso                                             |                   |
|  | Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC -       | 688.12-48V.LED.80 |
|                                                                                     | Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V verde - | 209 935 000       |
|                                                                                     | verde                                             |                   |

### Scomposizione:

| Name / Kategorie                                                                   |                                                  | Feller-Nr / E-NR |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
|  | Interruttore - Illuminato - Spento/invertitore - | 7569.LS.BSE.44   |
|                                                                                    | 3/2 L - Con LED rosso 1,0 mA - Illuminazione     | 327 435 003      |
|                                                                                    | d'orientamento - BSE - incolore                  |                  |
|  | Placca di fissaggio - In un pezzo - 1 x 1 - Con  | 2711             |
|                                                                                    | 1 ritaglio unitario - 77 x 77 mm                 | 376 163 000      |

**Scheda dati: 7569.LS.BSM.44**

