

EDIZIO due colore

Pulsante per tapparelle 2 canali



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 7594.A.FX.54.65

E-NR: 236 620 030

EAN: 7611386006031

Pulsante per tapparelle 2 canali - 10 A, 250 V AC - Con 4 pulsanti - Con morsetti a innesto - Tempo minimo di commutazione (SU/GIU) <500 ms possibile - Altezza 59 mm - grigio chiaro - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale: 250 V

modo di montaggio: apparente

composizione: elemento base con alloggiamento completo

versione: tasto unipolare

senza alogeni: Sì

corrente nominale: 10 A

qualità del materiale: materiale termoplastico

finitura della superficie: opaco

a comando elettronico: No

adatto per grado di protezione (IP IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con vite

numero di tasti: 4

a comando meccanico: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per interruttore e pulsante per
tapparelle - Con 4 pulsanti - Senza telaio di
copertura - F - grigio chiaro

920-7594.F.65
378 593 030



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi
FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - grigio chiaro

985.FX.54.65
283 901 030

Scheda dati: 7594.A.FX.54.65



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio
chiaro

901.FX.54.65
283 905 030

Scomposizione:



Name / Kategorie

Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per
1 apparecchio - FX.54

Feller-Nr / E-NR

912.FX.54
283 915 000



Pulsante per tapparelle 2 canali - 10 A, 250 V
AC - Con 4 pulsanti - BSE - incolore

7594.A.BSE
546 626 790



Set di copertura - Per interruttore e pulsante per
tapparelle - Con 4 pulsanti - Senza telaio di
copertura - F - grigio chiaro

920-7594.F.65
378 593 030



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio
chiaro

901.FX.54.65
283 905 030