

## STANDARDdue

### Prise simple type 13 Lumineux



**couleur:**

 noir

 blanc

**Assortiment:**

 Q

 QMI

**Feller-NR:** 87003.Q.61.84

**E-NR:** 639 106 100

**EAN:** 7613175348186

Prise simple type 13 - Lumineux - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Éclairage d'orientation / indicateur de tension - Avec LED vert 1,0 mA - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Profondeur 41 mm - Q - blanc - IP20 - Distance de fixation 52 mm

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>courant nominal:</b>                           | 10 A                 |
| <b>tension nominale:</b>                          | 250 V                |
| <b>mode de montage:</b>                           | encastré             |
| <b>version:</b>                                   | norme suisse type 13 |
| <b>sans halogène:</b>                             | Oui                  |
| <b>nombre d'unités:</b>                           | 1                    |
| <b>verrouillable:</b>                             | Non                  |
| <b>avec clapet:</b>                               | Non                  |
| <b>mode de raccordement:</b>                      | borne à fiches       |
| <b>avec protection renforcée contre les conta</b> | Non                  |
| <b>qualité du matériau:</b>                       | Duroplast            |
| <b>parasurtension:</b>                            | Non                  |
| <b>protection à courant différentiel:</b>         | Non                  |
| <b>approprié pour indice de protection (IP):</b>  | IP20                 |
| <b>nombre de prises commandées:</b>               | 0                    |
| <b>avec éclairage de fonction:</b>                | Non                  |
| <b>avec éclairage d'orientation:</b>              | Non                  |
| <b>matériau:</b>                                  | matière synthétique  |
| <b>courant de défaut assigné:</b>                 | 0 mA                 |
| <b>type de fixation:</b>                          | fixation avec vis    |
| <b>résistance aux chocs:</b>                      | IK00                 |

## Accessoires:

|                                                                                     | Name / Kategorie                                                                                                                          | Feller-Nr / E-NR                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA     | 688.230V.LED.10<br>209 950 000      |
|    | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23... | 689.230V.LED.80<br>209 955 900      |
|     | Élément d'éclairage pour prises simples - Avec LED vert 1,0 mA                                                                            | 644-1.BZ.230V.LED.80<br>209 955 100 |
|    | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA      | 688.230V.LED.70<br>209 957 000      |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA      | 688.230V.LED.80<br>209 955 000      |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA     | 688.230V.LED.30<br>209 952 000      |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23... | 689.230V.LED.10<br>209 950 900      |
|   | Élément d'éclairage pour prises simples - Avec LED blanc 1,0 mA                                                                           | 644-1.BZ.230V.LED.10<br>209 950 100 |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA     | 688.230V.LED.40<br>209 953 000      |
|  | Élément d'éclairage pour prises simples - Sans LED                                                                                        | 634-1.BZ<br>209 961 000             |

## Fiche technique: 87003.Q.61.84

|                                                                                     |                                                                                                                                         |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -                                                                                              | 689.230V.LED.30                     |
|                                                                                     | Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...                                          | 209 952 900                         |
|     | Élément d'éclairage pour prises simples - Avec LED rouge 1,0 mA                                                                         | 644-1.BZ.230V.LED.40<br>209 953 100 |
|                                                                                     |                                                                                                                                         |                                     |
|    | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -                                                                                              | 689.230V.LED.70                     |
|                                                                                     | Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...                                          | 209 957 900                         |
|     | Élément d'éclairage pour prises simples - Avec LED jaune 1,0 mA                                                                         | 644-1.BZ.230V.LED.30<br>209 952 100 |
|                                                                                     |                                                                                                                                         |                                     |
|   | STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour prise simple type 13 - Avec lentille frontale - Disque frontale 53 mm, pour décou... | 920-87003.Q.A.FL.61<br>388 389 100  |
|                                                                                     |                                                                                                                                         |                                     |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -                                                                                              | 689.230V.LED.40                     |
|                                                                                     | Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...                                          | 209 953 900                         |
|   | Élément d'éclairage pour prises simples - Avec LED bleu 1,0 mA                                                                          | 644-1.BZ.230V.LED.70<br>209 957 100 |
|                                                                                     |                                                                                                                                         |                                     |

### Décomposition:

|                                                                                    | <b>Name / Kategorie</b>                                                                                                                 | <b>Feller-Nr / E-NR</b>            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Prise simple type 13 - Lumineux - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Avec LED vert 1,0 mA - BSE - incolore          | 87003.BSE.84<br>649 814 000        |
|                                                                                    |                                                                                                                                         |                                    |
|  | STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour prise simple type 13 - Avec lentille frontale - Disque frontale 53 mm, pour décou... | 920-87003.Q.A.FL.61<br>388 389 100 |
|                                                                                    |                                                                                                                                         |                                    |

**Fiche technique: 87003.Q.61.84**

