

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Presa semplice tipo 13 Illuminato

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

 bianco

Esecuzione:

 QMI.A

 Q.A



Feller-NR: 87003.Q.A.61.84

E-NR: 657 886 100

EAN: 7613175449852

STANDARDdue (SNAPFIX) - Presa semplice tipo 13 - Illuminato - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Illuminazione d'orientamento / indicatore di tensione - Con LED verde 1,0 mA - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 41 mm - Q.A (53) - bianco - IP20

corrente nominale:	10 A
tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	incastrato
versione:	norma svizzera tipo 13
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	1
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	No
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto incrementa:	No
qualità del materiale:	Duroplast
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	IK00

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Aggiunta illuminazione per presa semplice - Con LED rosso 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.40 209 953 100
	Aggiunta illuminazione per presa semplice - Con LED blu 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.70 209 957 100
	Aggiunta illuminazione per presa semplice - Con LED verde 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.80 209 955 100
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...	689.230V.LED.40 209 953 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),...	689.230V.LED.30 209 952 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...	689.230V.LED.80 209 955 900

Scheda dati: 87003.Q.A.61.84



Aggiunta illuminazione per presa semplice - 634-1.BZ
Senza LED 209 961 000



Aggiunta illuminazione per presa semplice - Con 644-1.BZ.230V.LED.10
LED bianco 1,0 mA 209 950 100



Aggiunta illuminazione per presa semplice - Con 644-1.BZ.230V.LED.30
LED giallo 1,0 mA 209 952 100



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.10
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 950 900
e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),...



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e 688.230V.LED.10
pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 209 950 000
230 V bianco, 1,0 mA



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.70
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 957 900
e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,...

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Presa semplice tipo 13 - Illuminato - 10 A, 250 87003.BAE.84
V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - 657 886 790
Con LED verde 1,0 mA - Sistema de fiss...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-87003.Q.A.FL.61
Per presa semplice tipo 13 - Con lente frontale - 388 389 100
Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 m...