

Datenblatt: 87023.JK.53.SN.61.84

Standard

Einfach-Steckdose Typ 23 Beleuchtet



Farbe:

Bauart:

JK

JK.53

IX.53.SN

Feller-NR: 87023.JK.53.SN.61.84

E-NR: 573 744 000 **EAN:** 7611386963211

Einfach-Steckdose Typ 23 - Beleuchtet - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Mit LED Grün 1,0 mA - Orientierungsbeleuchtung / Spannungsanzeige - Mit SNAP-Befestigung für DIN-Profil 35 mm - Kanal-Einbauhöhe 53 mm - JK53.SN - weiss - IP20 - 70 x 130 mm

Nennstrom: 16 A 250 V Nennspannung: Montageart: Einbauinstallation Ausführung: Schweizer Norm Typ 23 Halogenfrei: Ja Anzahl der Einheiten: 1 Abschliessbar: Nein Mit Klappdeckel: Nein Steckklemme **Anschlussart:** Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein Werkstoffgüte: Duroplast Überspannungsschutz: Nein Fehlerstromschutz: Nein IP20 Geeignet für Schutzart (IP): Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0 Mit Funktionsbeleuchtung: Ja Mit Orientierungslicht: Ja Werkstoff: Kunststoff Bemessungsfehlerstrom: 0 mA **Befestigungsart:** Befestigung mit Schraube Schlagfestigkeit: IK00



Datenblatt: 87023.JK.53.SN.61.84

Zubehör:

| Co. | Name / Kategorie Abdeckset - Für Steckdose Typ 23 - Ohne Abdeckplatte - P - weiss | Feller-Nr / E-NR 920-87023.P.61 377 818 100 |
|------------|--|---|
| | Einlasskasten für Brüstungskanäle mit DIN-Schiene - Geeignet für Standard Einbauapparate Bauart JK - SNAP-Befestigung | 2201.JK.53.SN 372 903 400 |
| = 6 | LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Gelb, 1,0 mA | |
| | LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Rot, 1,0 mA | |
| = = | LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Blau, 1,0 mA | |
| == | LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Grün, 1,0 mA | |
| | LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Weiss (Set à 1 | 689.230V.LED.10 209 950 900 |
| E = 🗮 | LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Gelb (Set à 10 | 689.230V.LED.30 209 952 900 |
| | LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Rot (Set à 10) | 689.230V.LED.40 209 953 900 |
| = = | LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Blau (Set à 10 | 689.230V.LED.70 209 957 900 |



Datenblatt: 87023.JK.53.SN.61.84

| == | LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Grün (Set à 10 | 689.230V.LED.80 209 955 900 |
|-----------------|--|-------------------------------------|
| W | Beleuchtungszusatz für Einfach-Steckdosen - Ohne LED | 634-1.BZ 209 961 000 |
| W ₌₌ | Beleuchtungszusatz für Einfach-Steckdosen - Mit LED Weiss 1,0 mA | 644-1.BZ.230V.LED.10 209 950 100 |
| W == | Beleuchtungszusatz für Einfach-Steckdosen - Mit LED Gelb 1,0 mA | 644-1.BZ.230V.LED.30 209 952 100 |
| W == | Beleuchtungszusatz für Einfach-Steckdosen - Mit LED Rot 1,0 mA | 644-1.BZ.230V.LED.40 209 953 100 |
| W == | Beleuchtungszusatz für Einfach-Steckdosen - Mit LED Blau 1,0 mA | 644-1.BZ.230V.LED.70 209 957 100 |
| W. | Beleuchtungszusatz für Einfach-Steckdosen - Mit LED Grün 1,0 mA | 644-1.BZ.230V.LED.80 209 955 100 |