

## STANDARDdue

### Kleinkombination Unbeleuchtet

**Farbe:**
☒ schwarz

☐ weiss
**Bauart:**
☐ Q

☐ QMI

☒ QX.54
**Feller-NR:** 87061.QX.54.61**E-NR:** 755 001 100**EAN:** 7613175278407

Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit  
 Doppel-Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A,  
 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - LED-Last  
 max: 100 W - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm  
 - Serie, Wechsel-Wechsel - 1/3+3/1 L - Für Schema 3+3  
 Pol-/ Schemaverbinder entfernen - Anbauhöhe 58 mm -  
 QX.54 - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nennspannung:</b>                | 250 V                    |
| <b>Montageart:</b>                  | Aufputz                  |
| <b>Halogenfrei:</b>                 | Ja                       |
| <b>Bemessungsstrom:</b>             | 10 A                     |
| <b>Anzahl der Steckdosen:</b>       | 1                        |
| <b>Werkstoffgüte:</b>               | Duroplast                |
| <b>Geeignet für Schutzart (IP):</b> | IP20                     |
| <b>Werkstoff:</b>                   | Kunststoff               |
| <b>Befestigungsart:</b>             | Befestigung mit Schraube |
| <b>Ausführung des Schalters:</b>    | Serienschalter           |
| <b>Ausführung der Steckdose:</b>    | Schweizer Norm Typ 13    |
| <b>Montagerichtung:</b>             | horizontal               |
| <b>Mit Beleuchtung:</b>             | Nein                     |
| <b>Nennstrom Steckdose:</b>         | 10 A                     |

**Zubehör:****Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-87061.Q.A.61  
 Kleinkombination Typ 13 - Mit 2 Druckknöpfen - 388 410 100  
 Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für...

**Zerlegung:**

|                                                                                  | <b>Name / Kategorie</b>                                                                         | <b>Feller-Nr / E-NR</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | Befestigungsbügel - Mit                                                                         | 912.FX.54               |
|                                                                                  | Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54                                                  | 283 915 000             |
|  | Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit                                                           | 87061.BSE               |
|                                                                                  | Doppel-Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - ... | 655 541 000             |
|  | Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit                                                     | 901-160.QX.54.61        |
|                                                                                  | Bohrung STANDARDdue 58 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) - weiss             | 283 011 200             |