**Scheda dati: 87061.QX.54.A.60**

# STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Piccola combinazione Non illuminato

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell?ambito del design. C

**colore:**

nero

bianco

**Esecuzione:**

Wert nicht verfügbar It

QMI.A

QX.54.A

**Feller-NR:** 87061.QX.54.A.60

**E-NR:** 216 001 150

**EAN:** 7613175490557

STANDARDdue (SNAPFIX) - Piccola combinazione - Non illuminato - Con interruttore doppio e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 100 W - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm - Serie, invertitore-invertitore - 1/3+3/1 L - Per schema 3+3 togliere il collegamento standard - Sistema de fissagio SNAPFIX® - Altezza 60 mm - QX.54.A - nero - IP20 - 76 x 76 mm

| | |
|---|---|
| **tensione nominale:** | 250 V |
| **modo di montaggio:** | apparente |
| **senza alogeni:** | Sì |
| **corrente nominale:** | 10 A |
| **numero di prese:** | 1 |
| **qualità del materiale:** | Duroplast |
| **adatto per grado di protezione (IP):** | IP20 |
| **materiale:** | materiale sintetico |
| **tipo di fissaggio:** | fissaggio con vite |
| **tipo di interruttore:** | interruttore seriale |
| **tipo di presa:** | norma svizzera tipo 13 |
| **direzione di montaggio:** | orizzontale |
| **con illuminazione:** | No |
| **corrente nominale presa:** | 10 A |

**Accessorio:**

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|---|---|
| | STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 13 - Con 2 pulsanti - Senza placca di copertura - Disco f... | 920-87061.Q.A.60<br>388 410 150 |
| | STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 13 - Con 2 pulsanti - Senza placca di copertura - Disco f... | 920-87061.Q.A.60<br>388 410 150 |

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

# Scheda dati: 87061.QX.54.A.60

**Scomposizione:**

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|---|---|
| | STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - Sistema de fissagio SNAPFIX® - Component... | 912.X.54.EA<br>283 000 110 |
| | Piccola combinazione - Non illuminato - Con interruttore doppio e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innest... | 87061.BAE<br>216 006 790 |
| | STANDARDdue (SNAPFIX) - Coperchio per apparecchi QX - Per 1 apparecchio - Con ritaglio STANDARDdue 58 mm - Senza cornice plastica ... | 901-160.QX.54.A.60<br>283 031 150 |
| | STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 13 - Con 2 pulsanti - Senza placca di copertura - Disco f... | 920-87061.Q.A.60<br>388 410 150 |

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch