



EDIZIOdue colore

Petite combinaison Non lumineux



couleur:



Assortiment:



Feller-NR: 87063.AR.FX.54.K.67

E-NR: 609 254 040

EAN: 7611386811710

Petite combinaison - Non lumineux - Avec contact à poussoir et prise type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Fermeture-ouverture - 1 L - Avec Shutter - Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille - Hauteur 59 mm - FX.54 - gris foncé - IP20 - 74 x 74 mm

tension nominale: 250 V

mode de montage: apparent

sans halogène: Oui

courant assigné: 10 A

nombre de prises: 1

qualité du matériau: matière thermoplastique

approprié pour indice de protection (IP): IP20

matériau: matière synthétique

type de fixation: fixation avec vis

type de commutateur: autre

type de prise: norme suisse type 13

sens de montage: horizontal

avec éclairage: Non

courant nominal prise: 10 A

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 13 - Avec 1 bouton-poussoir, non lumineux - Avec Shutter - Sans cadre de recouvre...

920-87060.F.K.67

378 462 040



Capot avec plaque de base pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX.54 - gris foncé

985.FX.54.67

283 901 040

Fiche technique: 87063.AR.FX.54.K.67



Capot pour appareils FX - FX.54 - gris foncé 901.FX.54.67
283 905 040

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Plaque de base - Avec cadre synthétique -	912.FX.54
Pour 1 appareil - FX.54	283 915 000



Petite combinaison - Non lumineux - Avec	87063.AR.BSE
contact à poussoir et prise type 13 - 10 A, 250 V	655 746 000
AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables ...	



Capot pour appareils FX - FX.54 - gris foncé 901.FX.54.67
283 905 040



Set de recouvrement - Pour petite combinaison	920-87060.F.K.67
type 13 - Avec 1 bouton-poussoir, non lumineux	378 462 040
- Avec Shutter - Sans cadre de recouvrement	