

EDIZIOdue colore

Piccola combinazione Non illuminato



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54
Feller-NR: 87063.AR63.FX.54.K.57**E-NR:** 609 256 890**EAN:** 7611386545820

Piccola combinazione - Non illuminato - Con pulsante, interruttore e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Chiusura-apertura + invertitore - 3/1 L - Con otturatore - Altezza 59 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale: 250 V**modo di montaggio:** apparente**senza alogeni:** Sì**corrente nominale:** 10 A**numero di prese:** 1**qualità del materiale:** materiale termoplastico**adatto per grado di protezione (IP):** IP20**materiale:** materiale sintetico**tipo di fissaggio:** fissaggio con vite**tipo di interruttore:** deviatore**tipo di presa:** norma svizzera tipo 13**direzione di montaggio:** orizzontale**con illuminazione:** No**corrente nominale presa:** 10 A

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 13 - Con 2 pulsanti - Con otturatore - Senza telaio di copertura - F - coffee

920-87061.F.K.57

378 473 890



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - coffee

985.FX.54.57

283 901 890

Scheda dati: 87063.AR63.FX.54.K.57



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee 901.FX.54.57
283 905 890

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Piccola combinazione - Non illuminato - Con pulsante, interruttore e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a inn...	87063.AR63.BSE 655 743 000
---	-------------------------------



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 13 - Con 2 pulsanti - Con otturatore - Senza telaio di copertura - F - coffee	920-87061.F.K.57 378 473 890
--	---------------------------------



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee	901.FX.54.57 283 905 890
--	-----------------------------