

## STANDARDdue

### Kleinkombination Unbeleuchtet



#### Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

#### Bauart:

☒ Q

☐ QMI

☐ QX.54

**Feller-NR:** 87063.AR63.QX.54.60

**E-NR:** 755 011 150

**EAN:** 7613175278513

Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit Drucktaster, Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Schliesser-Öffner + Wechsel - 3/1 L - Anbauhöhe 58 mm - QX.54 - schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nennspannung:</b>                | 250 V                    |
| <b>Montageart:</b>                  | Aufputz                  |
| <b>Halogenfrei:</b>                 | Ja                       |
| <b>Bemessungsstrom:</b>             | 10 A                     |
| <b>Anzahl der Steckdosen:</b>       | 1                        |
| <b>Werkstoffgüte:</b>               | Duroplast                |
| <b>Geeignet für Schutzart (IP):</b> | IP20                     |
| <b>Werkstoff:</b>                   | Kunststoff               |
| <b>Befestigungsart:</b>             | Befestigung mit Schraube |
| <b>Ausführung des Schalters:</b>    | sonstige                 |
| <b>Ausführung der Steckdose:</b>    | Schweizer Norm Typ 13    |
| <b>Montagerichtung:</b>             | horizontal               |
| <b>Mit Beleuchtung:</b>             | Nein                     |
| <b>Nennstrom Steckdose:</b>         | 10 A                     |

#### Zubehör:



#### Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 13 - Mit 1 Druckknopf, unbeleuchtet - Ohne Abdeckplatte - Frontscheib...

#### Feller-Nr / E-NR

920-87060.Q.A.60  
388 398 150

**Zerlegung:**

|                                                                                  | <b>Name / Kategorie</b>                                                                                                                          | <b>Feller-Nr / E-NR</b>         |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | Befestigungsbügel - Mit<br>Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -<br>FX.54                                                                     | 912.FX.54<br>283 915 000        |
|  | Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit<br>Drucktaster, Druckschalter und Steckdose Typ 13<br>- 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit<br>Steckklemme... | 87063.AR63.BSE<br>655 743 000   |
|  | Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit<br>Bohrung STANDARDdue 58 mm - Ohne<br>Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) -<br>schwarz       | 901-160.QX.54.60<br>283 011 250 |