

EDIZIOdue colore

Piccola combinazione Non illuminato



colore:

crema

coffee

nero

bianco

grigio chiaro

grigio scuro

Esecuzione:

F

FMI

FX.54

Feller-NR: 87063.AR63AR.FX.54.57

E-NR: 609 058 890

EAN: 7611386575438

Piccola combinazione - Non illuminato - Con pulsante doppio e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Chiusura-apertura - 2 x 1 L - Altezza 59 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale: 250 V

modo di montaggio: apparente

senza alogeni: Sì

corrente nominale: 10 A

numero di prese: 1

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con vite

tipo di interruttore: altri

tipo di presa: norma svizzera tipo 13

direzione di montaggio: orizzontale

con illuminazione: No

corrente nominale presa: 10 A

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 920-87061.F.57
13 - Con 2 pulsanti - Senza telaio di copertura 378 472 890
- F - coffee



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.54.57
FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - coffee 283 901 890

Scheda dati: 87063.AR63AR.FX.54.57



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee 901.FX.54.57
283 905 890

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Piccola combinazione - Non illuminato - Con pulsante doppio e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto -...	87063.AR63AR.BSE 655 747 000
--	---------------------------------



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee	901.FX.54.57 283 905 890
--	-----------------------------



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 13 - Con 2 pulsanti - Senza telaio di copertura - F - coffee	920-87061.F.57 378 472 890
---	-------------------------------