



Fiche technique: 87063.AR63AR.FX.54.67

EDIZIOdue colore

Petite combinaison Non lumineux



couleur:



Assortiment:



Feller-NR: 87063.AR63AR.FX.54.67

E-NR: 609 058 040

EAN: 7611386810485

Petite combinaison - Non lumineux - Avec contact à poussoir double et prise type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Fermeture-ouverture - 2 x 1 L - Hauteur 59 mm - FX.54 - gris foncé - IP20 - 74 x 74 mm

tension nominale: 250 V

mode de montage: apparent

sans halogène: Oui

courant assigné: 10 A

nombre de prises: 1

qualité du matériau: matière thermoplastique

approprié pour indice de protection (IP): IP20

matériau: matière synthétique

type de fixation: fixation avec vis

type de commutateur: autre

type de prise: norme suisse type 13

sens de montage: horizontal

avec éclairage: Non

courant nominal prise: 10 A

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 13 - Avec 2 boutons-poussoir - Sans cadre de recouvrement - F - gris foncé

920-87061.F.67
378 472 040



Capot avec plaque de base pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX.54 - gris foncé

985.FX.54.67
283 901 040

Fiche technique: 87063.AR63AR.FX.54.67



Capot pour appareils FX - FX.54 - gris foncé
 901.FX.54.67
 283 905 040

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Plaquette de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Petite combinaison - Non lumineux - Avec contact à poussoir double et prise type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfic...	87063.AR63AR.BSE 655 747 000
---	---------------------------------



Capot pour appareils FX - FX.54 - gris foncé	901.FX.54.67 283 905 040
--	-----------------------------



Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 13 - Avec 2 boutons-poussoir - Sans cadre de recouvrement - F - gris foncé	920-87061.F.67 378 472 040
---	-------------------------------