

STANDARDdue

Petite combinaison Non lumineux

**couleur:**

noir



blanc

Assortiment:

Q



QMI



QX.54

Feller-NR: 87063.AR63AR.QMI.61**E-NR:** 755 170 100**EAN:** 7613175279114

Petite combinaison - Non lumineux - Avec contact à poussoir double et prise type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm - Fermeture-ouverture - 2 x 1 L - Profondeur 39 mm - QMI - blanc - IP20 - 90 x 90 mm

tension nominale: 250 V**mode de montage:** encastré**sans halogène:** Oui**courant assigné:** 10 A**nombre de prises:** 1**qualité du matériau:** Duroplast**approprié pour indice de protection (IP):** IP20**matériau:** matière synthétique**type de fixation:** fixation avec vis**type de commutateur:** autre**type de prise:** norme suisse type 13**sens de montage:** horizontal**avec éclairage:** Non**courant nominal prise:** 10 A**Accessoires:****Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 13 - Avec 1 bouton-poussoir, non lumineux - Sans plaque d...

920-87060.Q.A.61
388 398 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de recouvrement STANDARDdue - Avec découpe STANDARDdue 58 mm - Système de fixation SNAPFIX® - blanc ...

2911-160.QMI.A.61
334 070 200

Fiche technique: 87063.AR63AR.QMI.61



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de 920-87060.QMI.A.61
recouvrement - Pour petite combinaison type 13 388 404 100
- Avec 1 bouton-poussoir, non lumineux - Avec
plaque d...

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Petite combinaison - Non lumineux - Avec	87063.AR63AR.BSM
contact à poussoir double et prise type 13 - 10	655 847 000
A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfic...	



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de 920-87061.QMI.A.61
recouvrement - Pour petite combinaison type 13 388 412 100
- Avec 2 boutons-poussoir - Avec plaque de
recouvrement...