

## Système de fixation à baïonnette

### Petite combinaison Lumineux


**couleur:**
 incolore

**Assortiment:**
 BSE

 BSM

**Feller-NR:** 87063.ARK.BSE.84

**E-NR:** 655 855 004

**EAN:** 7613175125763

Petite combinaison - Lumineux - Avec contact à poussoir et prise type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Fermeture-ouverture - 1 L - Avec LED vert 1,0 mA - Éclairage d'orientation ou de contrôle - Profondeur 40 mm - BSE - incolore - IP20 - Distance de fixation 52 mm

|                                                  |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>tension nominale:</b>                         | 250 V                   |
| <b>mode de montage:</b>                          | encastré                |
| <b>sans halogène:</b>                            | Oui                     |
| <b>courant assigné:</b>                          | 10 A                    |
| <b>nombre de prises:</b>                         | 1                       |
| <b>qualité du matériau:</b>                      | matière thermoplastique |
| <b>approprié pour indice de protection (IP):</b> | IP20                    |
| <b>matériau:</b>                                 | matière synthétique     |
| <b>type de fixation:</b>                         | fixation avec vis       |
| <b>type de commutateur:</b>                      | autre                   |
| <b>type de prise:</b>                            | norme suisse type 13    |
| <b>sens de montage:</b>                          | horizontal              |
| <b>avec éclairage:</b>                           | Oui                     |
| <b>courant nominal prise:</b>                    | 10 A                    |

**Accessoires:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**


Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA

688.230V.LED.10  
209 950 000



Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA

688.230V.LED.30  
209 952 000

|                                                                                     |                                                                                                                                           |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|    | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA     | 688.230V.LED.40<br>209 953 000    |
|    | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA      | 688.230V.LED.70<br>209 957 000    |
|    | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA      | 688.230V.LED.80<br>209 955 000    |
|     | Élément d'éclairage pour petite combinaison - Sans LED                                                                                    | 632.BZ<br>209 877 000             |
|   | Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED blanc 1,0 mA                                                                       | 642.BZ.230V.LED.10<br>209 970 000 |
|   | Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED jaune 1,0 mA                                                                       | 642.BZ.230V.LED.30<br>209 972 000 |
|   | Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED rouge 1,0 mA                                                                       | 642.BZ.230V.LED.40<br>209 973 000 |
|   | Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED bleu 1,0 mA                                                                        | 642.BZ.230V.LED.70<br>209 977 000 |
|   | Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED vert 1,0 mA                                                                        | 642.BZ.230V.LED.80<br>209 975 000 |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pièces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23... | 689.230V.LED.10<br>209 950 900    |

|                                                                                   |                                                                                                |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -                                                     | 689.230V.LED.30 |
|                                                                                   | Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23... | 209 952 900     |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -                                                     | 689.230V.LED.40 |
|                                                                                   | Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23... | 209 953 900     |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -                                                     | 689.230V.LED.70 |
|                                                                                   | Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23... | 209 957 900     |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -                                                     | 689.230V.LED.80 |
|                                                                                   | Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23... | 209 955 900     |

#### Décomposition:

| Name / Kategorie                                                                    |                                                                                                                                         | Feller-Nr / E-NR               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|   | Petite combinaison - Non lumineux - Avec contact à poussoir et prise type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables ... | 87063.AR.BSE<br>655 746 000    |
|                                                                                     | Élément d'éclairage pour petite combinaison - Sans LED                                                                                  | 632.BZ<br>209 877 000          |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA    | 688.230V.LED.80<br>209 955 000 |